

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР  
ФИРМА ПО НАЛАДКЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ОРГРЭС

ЕДИНЫЕ ФОРМЫ ПАСПОРТОВ  
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ СДУ

Выпуск 3

СЛУЖБА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ОРГРЭС

Москва

1991

Разработано ПО "Советэнерго"

Единые формы паспортов систем и оборудования СДУ в соответствии с Решением № 3-1/88 "О введении в действие единых форм паспортов-протоколов систем и оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДУ)" являются составной частью паспортов-протоколов систем и оборудования СДУ и оформляются организацией, выполняющей наладку систем оборудования СДУ.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. С-026-89 паспорт на аппаратуру АВС-3 .....	3
2. С-027-89 паспорт на аппаратуру СПИ-122 .....	11
3. С-028-89 паспорт на аппаратуру СПИ-244-В .....	18
4. С-029-89 паспорт на аппаратуру СПИ-244-Н .....	23

© СПО ОГТЭС, 1991.

Подписано к печати 27.04.90

Печать офсетная Усл.печ.л. 2,82

Заказ №45191

Уч.-изд.л. 2,8

Издат. № 89653

Формат 60x84 1/16

Тираж 3240 экз.

Производственная служба передового опыта эксплуатации  
энергпредприятий Советэнерго  
105023, Москва, Семеновский пер., д.15  
Участок оперативной полиграфии СПО Советэнерго  
109432, Москва, 2-й Кокуховский проезд, д.29, строение 6

C-026-89

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

(предприятие, объект)

(организация, выполняющая проверку)

(наименование ВЛ,  
фаза ВЛ, кабеля связи)

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ АВС-3

1. ВЧ система № \_\_\_\_\_

2. Комплектность, место установки и вызывные номера стоек

Наименование	Место установки	Тип аппаратуры	Заводской номер	Дата изготовления	Завод-изготовитель	№ канала	Наименование абонента в канале	Вызывной номер стойки
Данная стойка						1		
						2		
						3		
Корреспондирующая стойка						1		
						2		
						3		
Корреспондирующая стойка						1		
						2		
						3		
Корреспондирующая стойка						1		
						2		
						3		

3. Линейный спектр частот, кГц

Наименование	Контрольная частота (кЧ) для канала		
	1	2	3
Передача			
Прием			

4. Напряжения питания, В

Наименование	Точка измерения	Измеряемое значение, В	Норма, В/дел	Измерено		Пульсация напряжения	
				прибором стойки, дел.	выносным прибором, В	норма, %	измерено, мВ
Статив Стабилизатор 24	Кл. 1-2 Гн. "24 В"	~220	176-242	-		-	-
		+24	23-25 $10 \pm 1$				
БП-1	Гн. "+12 В"	+12	$11,4 \pm 12,6$ $10 \pm 1$			0,5	
БП-1	Гн. "-12 В"	-12	$11,4 \pm 12,6$ $10 \pm 1$			0,5	
БП-2	Гн. "+5 В"	+5	$4,75 \pm 5,25$ $10 \pm 1$			0,5	
БП-1	Гн. "-60 В"	-60	- $10 \pm 1$			0,01	
БП-3	Гн. "+56"	+56	- $10 \pm 1$			0,5	

Напряжения постоянного тока измеряются выносным прибором в гнездах соответствующих блоков питания.

5. Уровень и частота несущих частот

Наименование блока	Номинальная частота, Гц	Точка измерения (гнездо)	Норма, дБн	Измерено	
				Гц	дБн
ГО4 ГТ	192000 $\pm$ 4	"Выход"			
	8000	"8 кГц"			
	4000	"4 кГц"			
	96000	"96 кГц"			
	48000	"48 кГц"			
ФВН1	100000	"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН1	104000	"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН1	108000	"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН1 (Прм)		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН1 (Прд)		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН2	720000	"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН2 (Прм)		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
ФВН2 (Прд)		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
МФВН (Прд) (левый)		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
МФВН (Прм) (правый)		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		
Дел.3,75		"Выход"	-16 $\pm$ 1,5		

Наименование блока	Номинальная частота, Гц	Точка измерения (гнездо)	Норма, дБн	Измерено	
				Гц	дБн
МФКЧ	96250	"Выход"	-16±1,5		
МФКЧ	100250	"Выход"	-16±1,5		
МФКЧ	104250	"Выход"	-16±1,5		

Условия измерения. УУ (вольтметр)  $R_H \geq 10$  кОм. В блоке "ГТ" измерение производить осциллографом.

6. Амплитудная характеристика тракта передачи

# канала	$P_{вх}$ дБн	-34,8	-26,1	-17,4	-13	-8,7	-4,3	0	+4,3	+8,7	Примечание
		$P_{вых}$ дБн	$S$ дБ								
1	$P_{вых}$ дБн										
	$S$ дБ										
2	$P_{вых}$ дБн										Ограничитель выключен
	$S$ дБ										
3	$P_{вых}$ дБн										Сжиматель выключен
	$S$ дБ										
1	$P_{вых}$ дБн										Ограничитель выключен
	$S$ дБ										
2	$P_{вых}$ дБн										
	$S$ дБ										
3	$P_{вых}$ дБн										Сжиматель выключен
	$S$ дБ										
1	$P_{вых}$ дБн										Ограничитель выключен
	$S$ дБ										
2	$P_{вых}$ дБн										
	$S$ дБ										
3	$P_{вых}$ дБн										Сжиматель выключен
	$S$ дБ										

Условия измерения. Вход:  $R_r = 600$  Ом,  $F_{ср} = 8,8$  кГц, узел "Д-ОГР" Гн "Абон.вх." Выход. УУ (вольтметр),  $R_H = 75$  Ом, вводная колодка, выводы Х16/2, Х16/5.  
 $S = P_{вых} - P_{вх}$ .

7. Частотные характеристики тракта передачи

№ канала	Измеряемая величина	Измеренное значение на $F$ , кГц												Помеха, дБн	
		0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0		3,4
1	$P_{\text{вых}}$ дБн														
	$\Delta P$ дБн														
2	$P_{\text{вых}}$ дБн														
	$\Delta P$ дБн														
3	$P_{\text{вых}}$ дБн														
	$\Delta P$ дБн														

Условия измерения. Вход  $P_r = -4,3$  дБ = const,  $R_r = 600$  Ом, узел "ДС-ОГР", Гн "Абон.вх.". Ограничитель выключен, сжиматель выключен. Выход. УУ (вольтметр)  $R_n = 75$  Ом, вводная колодка, вывоы XI6/2 - XI6/5.

$$\Delta P = P_{\text{вых}_F} - P_{\text{вых}_{F_{\text{ср}}}}$$

8. Частотные характеристики остаточного затухания системы "сжим.-расшир."

№ канала	Положение сжимателя-расширителя	Измеряемая величина	Измеренное значение на $F$ , кГц											
			0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,4		
1	Выкл.	$P_{pr}$ дБн												
		$\Delta P$ дБн												
	Вкл.	$P_{pr}$ дБн												
		$\Delta P$ дБн												
2	Выкл.	$P_{pr}$ дБн												
		$\Delta P$ дБн												
	Вкл.	$P_{pr}$ дБн												
		$\Delta P$ дБн												
3	Выкл.	$P_{pr}$ дБн												
		$\Delta P$ дБн												
	Вкл.	$P_{pr}$ дБн												
		$\Delta P$ дБн												

Условия измерения. Корреспондирующая стойка. Вход.  $P_r = -4,3$  дБ = const,  $R_r = 600$  Ом, узел "ДС-ОГР", Гн."Абон.вх.". Данная стойка УУ (вольтметр)  $R_n = 600$  Ом, узел "ДС-ОГР", Гн."Абон.вх.".



Наименование блока	Точка измерения	Норма ТФ, дБн	Измерено								
			I канал			2 канал			3 канал		
			ТФ, дБн	КЧ, дБн	ТМ, дБн	ТФ, дБн	КЧ, дБн	ТМ, дБн	ТФ, дБн	КЧ, дБн	ТМ, дБн
ФК Прм	Вх.	-(38±2)		-			-			-	
ФТ ДЭ,4	Вых.	-(38±2)		-			-			-	
УНЧ-2	Вых.	(4, 3±1)		-			-			-	
ДС-ОГР	Абон. вх. $R_{н} = 600 \text{ Ом}$	-(7±1)		-			-			-	
УНЧ-I	Вых. ТМ $R_{н} = 600 \text{ Ом}$	-(8, 1±3)	-								
ДФКЧ	Вх.										-
	Вых.		-								-

Условия измерения. Диаграмма уровней по тракту ТФ снимается при отключенном узле "Расшир".

12. Работа приемников вызова

№ канала	Измеряемая величина	Напряжение на входе (В/дБн) и выходе ПВ (В)					
		$\sim U_{вх\ мин}$	$= U_{вых\ мин}$	$\sim U_{вх\ норм}$	$= U_{вых\ норм}$	$\sim U_{вх\ макс}$	$= U_{вых\ макс}$
		Гн. "U <sub>вх</sub> "	Гн. "U <sub>вых</sub> "	Гн. "U <sub>вх</sub> "	Гн. "U <sub>вых</sub> "	Гн. "U <sub>вх</sub> "	Гн. "U <sub>вых</sub> "
1	Помеха, мВ	-	-			-	-
	1200 Гц						
	1600 Гц						
	1200 Гц +1600 Гц						
2	Помеха, мВ	-	-			-	-
	1200 Гц						
	1600 Гц						
	1200 Гц +1600 Гц						
3	Помеха, мВ						
	1200 Гц						
	1600 Гц						
	1200 Гц +1600 Гц						

13. Амплитудная характеристика остаточного затухания системы "сжим. - расшир."

№ канала	Положение сжимателя-расширителя	Измеряемая величина	Измеренное значение при $P_{дл}$ , дБн						
			-17,4	-13	-8,7	-4,3	0	+4,3	+8,7
1	Выкл.	$P_{не}$ дБн							
		$\alpha_0$ дБ							
	Вкл.	$P_{не}$ дБн							
		$\alpha_0$ дБ							
2	Выкл.	$P_{дл}$ дБн							
		$\alpha_0$ дБ							
	Вкл.	$P_{дл}$ дБн							
		$\alpha_0$ дБ							

№ канала	Положение схемателя-расширителя	Измеряемая величина	Измеренное значение при $R_{\text{вх}}$ , дБн						
			-17,4	-13	-8,7	-4,3	0	+4,3	+8,7
3	Выкл.	$P_{\text{пр}}$ дБн							
		$\alpha_0$ дБ							
	Вкл.	$P_{\text{пр}}$ дБн							
		$\alpha_0$ дБ							

Условия измерения. Корреспондирующая стойка. Вход:  $F_r = 800$  Гц;  $R_r = 600$  Ом, узел "ДС-ОГР"; Гн "Абон.вх." Данная стойка. Выход: УУ (вольтметр),  $R_n = 600$  Ом, узел "ДС-ОГР". Гн. "Абон.вх."

14. Частотная характеристика группового тракта передачи каналов телемеханики

№ канала	Измеряемая величина	Измеренное значение на $F$ , кГц										
		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
1	$P_{\text{вых}}$ дБн											
	$\Delta P$ дБн											
2	$P_{\text{вых}}$ дБн											
	$\Delta P$ дБн											
3	$P_{\text{вых}}$ дБн											
	$\Delta P$ дБн											

Условия измерения. Вход: узел "Вх.Прд"; Гн. "Выход ТМ";  $P_r = -(26+I)$  дБн. Выход: УУ (вольтметр) вводная колодка, выводы XI6/2 - XI6/5,  $R_n = 75$  Ом.

15. Частотная характеристика группового тракта приема каналов телемеханики

№ канала	Измеряемая величина	Измеренное значение на $F$ , кГц										
		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
1	$P_{\text{вых}}$ дБн											
	$\Delta P$ дБн											
2	$P_{\text{вых}}$ дБн											
	$\Delta P$ дБн											
3	$P_{\text{вых}}$ дБн											
	$\Delta P$ дБн											

Условия измерения. Вход: вводная колодка, выводы XI6/2-XI6/5;  $P_r = -(47+52)$  дБн. Выход: УУ (вольтметр); узел "УНЧ-1", Гн. "Выход ТМ",  $R_n = 600$  Ом.

16. Характеристика работы системы АРУ

№ канала	$\alpha_{\text{доп}}$ дБ								
1	Показания прибора в Гн "Индикация" АРУ-2, дел.								
	$\alpha_{\text{ост}}$ дБ								

№ канала	$a_{доп}$ дБ					
2	Показания прибора в Гн "Индикация" АРУ-2, дел.					
	$a_{ост}$ дБ					
3	Показания прибора в Гн "Индикация" АРУ-2, дел.					
	$a_{ост}$ дБ					

17. Переходное влияние между каналами системы связи

Направление передачи	Каналы влияющие	Уровень переходных влияний в канале, дБ					
		ТФ - ТФ			ТФ - ТМ		
		1	2	3	1	2	3
Подстанция _____	1						
Подстанция _____	2						
Подстанция _____	3						

18. Измерительные приборы

Наименование	Тип	Заводской номер
Ламповый вольтметр		
Осциллограф		
Цифровой частотомер		
Звуковой генератор		
Указатель уровня		

19. В схему аппаратуры внесены изменения \_\_\_\_\_

20. Перечень приложений \_\_\_\_\_

21. Заключение \_\_\_\_\_

Настройка и измерения производились в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Аппаратура включена \_\_\_\_\_ в эксплуатацию \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

Измерения производил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

Паспорт проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

C-027-89

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

(предприятие, объект)

(организация, выполня-  
ющая проверку)

(наименование ВЛ, фазы ВЛ,  
кабеля связи)

" " \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ СПЧ-122

1. Место установки \_\_\_\_\_
2. Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Завод изготовитель - РОЗ НПО "Совэнергоавтоматика"
3. Аппаратура предназначена для работы в системе связи № \_\_\_\_\_

4. Телефонный канал предназначен для \_\_\_\_\_  
включены абонентские устройства

5. Корреспондирующий комплект аппаратуры

Место установки	Наименование аппаратуры	Заводской номер	Абонентское устройство	Примечание

6. Линейный спектр рабочих частот передачи и приема, кГц

Передача				Прием			
ТФ	ТМ1	ТМ2	КЧ	ТФ	ТМ1	ТМ2	КЧ

7. Использование каналов телемеханики

Номер дуплексного канала телемеханики	Скорость передачи, Бод	Вид ТМ	Тип аппаратуры ТМ	Примечание
ТМ1	100			
ТМ2	200			

8. Режим работы аппаратуры по питанию

8.1. Напряжение сети переменного тока 187-242 В

8.2. Напряжение цепей питания аппаратуры

Номинальное напряжение, В	Допуск, В	Измерено, В	Пульсация напряжения, мВ	
			Норма	Измерено
-24	-1,0; +2,0			
-48	+0,5			
-60	-2,0; +5,0			
-12	-0,5; +1,0			
+6	-0,2; +0,5			
~80	-5; +8		-	-

Примечание. Измерения производятся в гнездах лицевой панели блока питания выносным прибором.

9. Электрические параметры несущих частот преобразователей частоты

Наименование блока	Точка измерения	Частота, кГц		Напряжение, мВ	
		Норма	Измерено	Норма	Измерено
M1	Гн "U <sub>нес</sub> "			900-1100	
M2	Гн "U <sub>нес</sub> "			250-350	
D M1	Гн "U <sub>нес</sub> "			250-350	
D M2	Гн "U <sub>нес</sub> "			900-1100	

10. Электрические параметры вызывных сигналов

Наименование сигнала	Частота, Гц		Уровень, дБн	
	Норма	Измерено	Норма	Измерено
f 1	1200 ±5		-13±1	
f 2	1600±5		-13±1	
f 1 + f 2	-	-	-14±1	

Примечание. Измерения производятся в гнездах "f 1", "f 2", "f 1 + f 2" блока "Сигнал".

11. Временные параметры вызывных сигналов

Назначение сигнала	Наименование сигнала	Длительность, мс	
		Норма	Измерено
Занятие встречной АТС	t <sub>норм</sub> f 1	200-250	
Занятие встречного ДК	t <sub>норм</sub> f 2	200-250	
Набор номера	t <sub>норм</sub> f 1	55±5	
Отбой	t <sub>норм</sub> f 1+f 2	700±50	

Примечание. Измерения производятся миллисекундомером в гнездах "f 1", "f 2", "f 1+f 2" блока "Сигнал".

12. Амплитудная характеристика тракта передачи

$P_{вх}$ дБн	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5	+10	Вход тракта
$P_{вых}$ дБн										Гн. "2 пр." блока АТС
$S$ дБн										
$\Delta S$ дБ					0					
$P_{вх}$ дБн								-	-	Гн. "4 пр. пер." блока УПР-ДС
$S$ дБн								-	-	
$\Delta S$ дБ				0				-	-	

Примечания: 1.  $F_r = 800$  Гц. Измерения производятся на выходе ЛД при его нагрузке на резистор  $R_n = 100$  Ом. УУ с  $R_{вн} > 7$  кОм.  $2. \Delta S = P_{вых}^{до}$  (или  $P_{вых}^{10}$ ) -  $P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{10}$  - уровень на выходе ЛД при включении генератора с уровнем равным -10 дБн в гн. "2 пр." блока АТС.

13. Частотная характеристика тракта передачи ТФ

$F$ кГц	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	Помеха, мВ
$P_{вых}$ дБн											
$\Delta \alpha$ дБ				0							

Примечания: 1. Генератор с уровнем  $P_r = -13$  дБн = const подключается к гн. "4 пр. пер." блока УПР-ДС. 2. УУ выключается согласно п.12.-3.  $\Delta \alpha = P_{вых}^{до} - P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{до}$  - уровень при  $F_r = 800$  Гц.

14. Частотная характеристика группового тракта передачи ТМ

$F$ кГц	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
$P_{вых}$ дБн											
$\Delta \alpha$ дБ											

Примечания: 1. Генератор с уровнем  $P_r = -10$  дБн = const подключается к гнездам "УТМ" блока ПНЧ. 2. УУ выключается согласно п.12.-3.  $\Delta \alpha = P_{вых}^{2,8} - P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{2,8}$  - выходной уровень при частоте входного сигнала  $F_r = 2800$  Гц.

15. Характеристические частоты модемов передачи

№ канала ТМ	Максимальная скорость передачи, Вод	Значения характеристических частот, Гц				Точка измерения, блок
		Норма		Измерено		
		$f_n$	$f_a$	$f_n$	$f_a$	
1	100	2580 $\pm$ 2	2700 $\pm$ 2			Гн. "УТМ" блока ПНЧ
2	200	2880 $\pm$ 2	3120 $\pm$ 2			

16. Диаграмма уровней тракта передачи

Наименование блока	Точка измерения	ТФ норма, дБн	Измерено, дБн						
			ТФ	КЧ	f 1	f 2	ТМ1	ТМ2	Остаток несущей частоты
АТС	Гн. "2 пр."	0		-	-	-	-	-	-
УПР-ДС	Гн. "4 пр." пер.	-13±1		-			-	-	-
ПНЧ	Гн. $U_{гн}$	-		-					-
ПНЧ	Гн. $U_{вых}$	-20±1		-					-
М-1	Гн. $U_{вых}$	-23±1							
М-2	Гн. $U_{вых}$	-11±1							
ЛФ	Гн. $R_{н}$ 100 Ом	35±1							

Примечания 1. При измерении каждого сигнала все другие отключаются. -  
2. При измерении тракта передачи ТФ генератор с частотой  $F_r = 800$  Гц включается в гнездо "2 пр." блока АТС  $P_r = 0$  дБн.

17. Избирательность высокочастотных фильтров приема

Частоты измерения, кГц	Норма, дБн		Измерено, дБн	
	ВФПр-1	ВФПр-2	ВФПр-1	ВФПр-2
$f_0 \pm 2$	$\leq 0,6$	$\leq 1,0$		
$f_0 \pm 4$	$\leq 1,0$	$\geq 4,0$		
$f_0 \pm 10$	$\geq 20$	$\geq 30$		
$f_0 \pm 20$	$\geq 50$	$\geq 60$		

Примечания: 1. При измерении ВФПр-1 высокочастотный генератор с параллельно-модулированным частотомером через резистор 100 Ом включается в гнездо "ВФПр-1" блока ЛФ,  $P_r = 0$  дБн = const. К гнезду " $U_{вых}$ " блока ВФПр-1, нагруженному на резистор  $R = 600$  Ом, подключается милливольтметр. Блок ВФПр-2 вынимается. -2. При измерении ВФПр-2 высокочастотный генератор с частотомером через резистор 600 Ом подключается к гнезду " $U_{гн}$ " блока ВФПр-2,  $P_r = 0$  дБн = const. К гнезду " $U_{вых}$ " блока ВФПр-2, нагруженному на резистор 600 Ом, подключается милливольтметр. Блоки ДМ1 и АРУ вынимаются.

18. Избирательность фильтра контрольной частоты

$\Delta a = P_0 - P_f$	Частоты измерения, Гц			
	$f_0$	$f_0 \pm 50$	$f_0 \pm 150$	$f_0 \pm 300$
Норма, дБ	0	$\leq 2$	$\geq 20$	$\geq 40$
Измерено, дБ				

Примечание. Звуковой генератор с частотомером подключается к гнезду " $U_{гн}$ " блока ДМ-1,  $P_r = 0$ , дБн = const. Милливольтметр подключается к гнезду " $U_{вых}$ " блока ФЧ.

19. Характеристика работы системы АРУ

$P_{вх}$ дБн								
$\Delta P_{вх}$ дБ	+6	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36
$P_{кч}$ дБн		-26						
$\Delta P$ дБ		0						
$U_{пт}$ мВ		350						

Примечания. 1. Устанавливается АРУ в фиксированное положение. При этом регулятором блока АРУ устанавливается напряжение подогрева термисторов  $U_{пт} = 350$  мВ. - 2. Генератор с частотой, равной номинальному значению КЧ, включается в гнездо "  $U_{вх}$  " блока ВФПр-2. Устанавливается в гнезде "  $U_{вх}$  " блока АРУ уровень - 26 дБн. Переводится АРУ в рабочее положение, после чего производятся измерения. - 3.  $\Delta P_{ару} = P_{кч} - P_{кч}^0$ , где  $P_{кч}^0$  - уровень сигнала на входе блока АРУ равный - 26 дБн и принятый за начало отсчета. - 4. Напряжение подогрева термисторов измеряется в гнезде "  $U_{тп}$  " блока АРУ.

20. Избирательность трактов приема каналов ТМ

Частоты измерения, Гц		2300	2580	2640	2700	2880	3000	3120
$P_{вых 1}$ канала дБн				-5				
$P_{вых 2}$ канала дБн							-5	
$\Delta \alpha_1$ дБ	Норма	> 45	≤ 2	0	≤ 2	> 40	-	> 40
	Измерено							
$\Delta \alpha_2$ дБ	Норма	-	> 40	-	> 40	≤ 2	0	≤ 2
	Измерено	-		-				

Примечания. 1. Генератор с уровнем  $P_{г} = -19$  дБн = const включается в гнездо "  $U_{вх}$  " блока УНЧ-Т, УУ включается в гнездо "  $U_{вх}$  " блока ПрТ. - 2. Регулятором УНЧ-Т устанавливается  $P_{вых} = -5$  дБн, после чего производятся измерения. - 3.  $\Delta \alpha_1 = P_{вых1}^{2640} - P_{вых1}$ ,  $\Delta \alpha_2 = P_{вых2}^{3000} - P_{вых2}$

21. Частоты настройки дискриминатора

№ ТМ канала	Рабочая полоса фильтров, Гц	Частоты настройки, Гц		
		$f_m$	$f_0$	$f_n$
1	2540-2740			
2	2800-3200			

Примечания. 1. Генератор с уровнем - 20 дБн = const включается в гнезда "  $U_{вх}$  " блока ПрТ. - 2. Измерения напряжения постоянного тока производятся на базах транзисторов Т6 и Т7 блока ПрТ.

22. Диаграмма уровней тракта приема

Наименование блока	Точка измерения	ТФ норма, дБн	Измерено, дБн						
			ТФ	КЧ	f I	f 2	ТМ1	ТМ2	Помеха
ВФПр-1	Гн. $U_{вых}$								
ВФПр-2	Гн. $U_{вых}$								
ДМ-1	Гн. $U_{вых}$								
АРУ	Гн. $U_{вх}$	-	-	-	-	-	-	-	-
ДМ-2	Гн. $U_{вых}$								
УНЧ-Т	Гн. $U_{вых}$	-	-	-	-	-	-	-	-
ПР-Т	Гн. $U_{вх}$	-	-	-	-	-	-	-	-
УНЧ-ТФ	Гн. $U_{вх}$	-19±1	-	-	-	-	-	-	-
УПР-ДС	4 пр. пр.	4,3±1	-	-	-	-	-	-	-
АТС	Гн. "2 пр."	-7±1	-	-	-	-	-	-	-

П р и м е ч а н и я I. Напряжение подогрева термисторов  $U_T = \dots$  мР.-2, Уровень вызывных частот  $f_1, f_2, f_1 + f_2$  в блоке УПР-ДС Гн. "4 пр. пр." на  $R_H = 600 \text{ Ом}$  равен  $4,3 \pm 1$  дБн.-3. Гн. "2 пр." нагружаются на  $R_H = 600 \text{ Ом}$ .

23. Частоты приемных сигналов

Наименование	КЧ	f I	f 2	ТМ1		ТМ2	
				$f_n$	$f_s$	$f_n$	$f_s$
Норма, Гц	$f_{ном} +30$	1200±5	1600±5	2580±5	2700±5	2880±8	3120±8
Измерено, Гц							
Точка измерения, наименование блока	Гн $U_{вх}$ , АРУ	Гн. "4 пр. пр.", УПР-ДС		Гн. $U_{вх}$ , ПрТ-1		Гн. $U_{вх}$ , ПрТ-2	

24. Режим работы приемника вызова

Вызывная частота, Гц	Напряжение на входе (дБн) и выходе ПТН (В)					
	$\sim U_{вх мин}$	$- U_{вх мин}$	$\sim U_{вх норм}$	$- U_{вх норм}$	$\sim U_{вх макс}$	$- U_{вх макс}$
f I						
f 2						

П р и м е ч а н и е.  $\sim U_{вх}$  измеряется в гнезде " $U_{вх}$ " блока УНЧ-ТФ.

25. Напряжение первичных сигналов ТМ, В

№ канала ТМ	Передача			Прием		
	Норма	Измерено	Место измерения	Норма	Измерено	Место измерения
1	+3,5		Гн. X51. X52			Гн. 2, Гн. 3
2	+2,6; -2,7		блока ПТ			блока ПрТ

26. Краевые искажения каналов ТМ, %

№ канала ТМ	Скорость передачи, Бод	Искажения при подаче испытательной комбинации	
		I : I	Текст
1	100		
2	200		

Примечания: 1. Датчик сигналов включается в гнездо "U<sub>тн</sub>" блока ПИЧ тракта передачи ТМ.-2. Измерения производятся в гнездах "U<sub>вх</sub>" блоков ПрТ тракта приема.

27. В процессе выполнения наладочных работ сняты (установлены) переключки, регулировочные элементы

Блок (узел)	Выполненные изменения

28. Измерительные приборы

Наименование	Тип	Заводской номер
Ламповый вольтметр		
Электронный осциллограф		
Частотомер		
Селективный измеритель уровня		
ВЧ генератор		
Звуковой генератор		
Измерительный чемодан		
Электронный миллисекундомер		
Измеритель крайевы искажений		

29. Заключение

Настройка и измерения проводились в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

Аппаратура включена в \_\_\_\_\_ эксплуатацию.

Измерения производил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, фамилия)

Паспорт проверил \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, фамилия)

Документацию принял \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, фамилия)

C-028-89

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

\_\_\_\_\_  
(предприятие, объект)

\_\_\_\_\_  
(организация, выполняющая проверку)

\_\_\_\_\_  
(наименование ВЛ, фазы ВЛ, кабель связи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ СПИ-244-В

1. Место установки \_\_\_\_\_  
 2. Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_  
 Завод изготовитель - РОЗ НПО "Совэнергоавтоматика"  
 3. Аппаратура предназначена для работы в системе связи № \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ совместно с аппаратурой \_\_\_\_\_

4. Корреспондирующие комплекты аппаратуры

ТФ канала СПИ-244-В	Место установки	Тип аппаратуры	Завод- ской номер	Примечание
I				
2				

5. Линейный спектр рабочих частот аппаратуры СПИ-244-В, кГц

ТФ канала	Передача				Прием			
	ТФ	ТМ1	ТМ2	кГц	ТФ	ТМ1	ТМ2	кГц
I								
2								

6. Режим работы аппаратуры по питанию

6.1. Напряжение сети переменного тока 187-242 В

6.2. Напряжение цепей питания аппаратуры

Номинальное напряжение, В	Допуск, В	Измере- но, В	Пульсация, мВ		Примечание
			Норма	Измерено	
-24	-1,5; +2,0 ±0,5				Питающее на- пряжение МУС-1
-48					
-48	±0,5				Питающее на- пряжение МУС-2

Примечание. Измерения производятся в гнездах лицевой панели блока питания  
выносным прибором.

7. Электрические параметры несущих частот преобразователей частоты

Наименование блока	Точка измерения	Частота, кГц		Напряжение, мВ	
		Норма	Измерено	Норма	Измерено
MI.1*	Гн. "U <sub>нес</sub> "	24±0,005		900-1100	
MI.2	Гн. "U <sub>нес</sub> "	32±0,005			
M2.1	Гн. "U <sub>нес</sub> "			250-350	
M2.2	Гн. "U <sub>нес</sub> "				
D MI.1	Гн. "U <sub>нес</sub> "			250-350	
D MI.2	Гн. "U <sub>нес</sub> "				
D M2.1	Гн. "U <sub>нес</sub> "	8±0,005		900-1100	
D M2.2	Гн. "U <sub>нес</sub> "	16±0,05			

\*Вторая цифра обозначает номер ТФ канала.

8. Амплитудная характеристика тракта передачи

№ ТФ канала	P <sub>вх</sub> дБн	-40	-35	-25	-20	-15	-10	-5
		1	P <sub>вых</sub> дБн					
S дБ								
Δ S дБ					0			
2	P <sub>вых</sub> дБн							
	S дБ							
	Δ S дБ				0			

Примечания 1. Генератор с частотой  $F_r = 800$  Гц включается в гнездо "U<sub>вх</sub>" блока ВП.-2. Измерения производятся на выходе ЛФ при его нагрузке на резистор 100 Ом. УУ с  $R_{вх} \geq 7$  кОм.-3.  $\Delta S = P_{вых}^{-20} - P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{-20}$  - уровень на выходе ЛФ при включении генератора с уровнем равным -20 дБн в гнездо "U<sub>вх</sub>" блока ВП.

9. Частотная характеристика тракта передачи

F кГц	ТФ1			ТФ2		
	P <sub>вых</sub> дБн	Δ α дБ	Помеха, мВ	P <sub>вых</sub> дБн	Δ α дБ	Помеха, мВ
0,3						
0,4						
0,6						
0,8		0			0	
1,0						
1,3						
1,6						
1,8						

F кГц	ТФ1			ТФ2		
	$P_{вых}$ дБн	$\Delta \alpha$ дБ	Помеха, мВ	$P_{вых}$ дБн	$\Delta \alpha$ дБ	Помеха, мВ
2,2						
2,4						
2,6						
2,8						
3,0						
3,2						
3,4						
3,6						
3,8						

Примечания: 1. Генератор с уровнем  $P_r = -20$  дБн = const включается в гнездо "U<sub>вх</sub>" блока ВП.-2. УУ включается на выходе ЛФ при его нагрузке  $R_H = 100$  Ом.-  
 3.  $\Delta \alpha = P_{вых}^{800} - P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{800}$  - уровень на выходе ЛФ при подаче на вход сигнала частотой 800 Гц.

10. Диаграмма уровней тракта передачи

Наименование блока	Точка измерения	ТФ норма, дБн	Измерено, дБн						
			ТФ	f 1	f 2	ТМ1	ТМ2	КЧ	Остаток несущей частоты
ВП	Гн.1	-10±1							
ВП	Гн.2								
М1.1	Гн. U <sub>вых</sub>	-28±1							
М1.2	Гн. U <sub>вых</sub>								
М2.1	Гн. U <sub>вых</sub>	-11±1							
М2.2	Гн. U <sub>вых</sub>								
ЛФ	Гн. R <sub>H</sub> 100 Ом	32±1							

Примечания: 1. При измерении каждого сигнала все другие отключаются.-  
 2. f1, f2 - вызывные сигналы, 1200 и 1600 Гц соответственно.-3. При измерении тракта передачи ТФ генератор с частотой 800 Гц включается в гнездо "U<sub>вх</sub>" (Гн.1, Гн.2) блока ВП.

11. Избирательность высокочастотных фильтров приема

Частоты измерения, кГц	Норма, дБн			Измерено, дБн		
	ВФПр-1	ВФПр-2-1	ВФПр-2-2	ВФПр-1	ВФПр-2-1	ВФПр-2-2
$f_0 \pm 2$	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,0			
$f_0 \pm 4$	≤ 1	≥ 4	≥ 4			
$f_0 \pm 10$	≥ 20	≥ 30	≥ 30			
$f_0 \pm 20$	≥ 50	≥ 60	≥ 60			

Примечания: 1. При измерении ВФПр-1 высокочастотный генератор с параллельно включенным частотомером через резистор 100 Ом включается в гнездо "ВФПр-1" блока

дБ,  $P = 0$  дБн = const. К гнезду "  $U_{вх}$  " блока ВФПр-1 нагруженному на резистор 600 Ом подключается милливольтметр. Блок ВФПр2-1(ВФПр2-2) вынимается.-2. При измерении ВФПр-2 высокочастотный генератор с параллельно включенным частотомером через резистор 600 Ом включается в гнездо "  $U_{вх}$  " блока ВФПр-2,  $P = 0$  дБн. К гнезду "  $U_{вх}$  " блока ВФПр-2, нагруженному на резистор 600 Ом, подключается милливольтметр. Блоки ДМ-1 и АРУ вынимаются.

12. Избирательность фильтров контрольной частоты

Наименование блока	Точка измерения	Частоты измерения, Гц	$\Delta\alpha = P_0 - P_f$ , дБ			
			ФКЧ-8		ФКЧ-16	
			Норма	Измерено	Норма	Измерено
ФКЧ	Гн. " $U_{вх}$ "	$f_0$	0		0	
		$f_0 \pm 50$	$\leq 2$		$\leq 2$	
		$f_0 \pm 150$	$\geq 20$		$\geq 20$	
		$f_0 \pm 300$	$\geq 40$		$\geq 40$	

Примечание. Звуковой генератор с частотомером подключается к гнезду "  $U_{вх}$  " блока ДМ-1.

13. Характеристика работы системы АРУ

1 канал	$P_{вх}$ дБн								
	$\Delta P_{вх}$ дБ	+6	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36
	$P_{кч}$ дБн		-26						
	$\Delta P_{ару}$ дБ		0						
	$U_{пт}$ мВ		350						
2 канал	$P_{вх}$ дБн								
	$\Delta P_{вх}$ дБ	+6	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36
	$P_{кч}$ дБн		-26						
	$\Delta P_{ару}$ дБ		0						
	$U_{пт}$ мВ		350						

Примечания: 1. Устанавливается АРУ в фиксированное положение. При этом регулятором блока АРУ устанавливается напряжение подогрева термисторов "  $U_{пт}$  " = 350 мВ.-2. Генератор с частотой равной номинальному значению КЧ, включается в гнездо "  $U_{вх}$  " блока ВФПр-2. Уровень генератора устанавливается таким, чтобы в гнезде "  $U_{вх}$  " блока АРУ был уровень - 26 дБн. Переводится АРУ в рабочее положение, после чего производятся измерения.-3.  $\Delta P_{ару} = P_{кч}^0 - P_{кч} = -26 - P_{кч}$ .  
4. Напряжение подогрева термисторов измеряется в гнезде "  $U_{пт}$  " блока АРУ.

14. Диаграмма уровней тракта приема

Наименование блока	Точка измерения	ТФ норма, дБн	Измерено, дБн					Остаток несущей частоты
			ТФ	f 1	f 2	ТМ1	ТМ2	
ВФПр-1	Гн. 1							
	Гн. 2							
ВФПр2-1	Гн. $U_{вх}$							
ВФПр2-2	Гн. $U_{вх}$							

Наименование блока	Точка измерения	ТФ норма, дБн	Измерено, дБн						Остаток несущей опоры
			ТФ	f1	f2	ТМ1	ТМ2	КЧ	
ДМ1.1	Гн. $U_{вых}$								
ДМ1.2	Гн. $U_{вых}$								
АРУ1	Гн. $U_{вх}$								
АРУ2	Гн. $U_{вх}$								
ДМ2.1	Гн. $U_{вых}$								
ДМ2.2	Гн. $U_{вых}$								

Примечание. Напряжение подогрева термисторов  $U_{тр} = \text{--- мВ}$

15. В процессе выполнения наладочных работ сняты (установлены) перемычки, регулировочные элементы

Блок (узел)	Выполненные изменения

16. Измерительные приборы

Наименование	Тип	Заводской номер
Ламповый вольтметр		
Электрический осциллограф		
Частотомер		
Селективный измеритель уровня		
ВЧ генератор		
Звуковой генератор		
Измерительный чемодан		

17. Заключение \_\_\_\_\_

Настройка и измерения проводились в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Аппаратура включена в \_\_\_\_\_ эксплуатацию

Измерения производил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

Паспорт проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

Документацию принял \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

Министерство энергетики  
и электрификации СССР

\_\_\_\_\_  
(предприятие, объект)

\_\_\_\_\_  
(организация, выполняющая проверку)

\_\_\_\_\_  
(наименование ВЛ,  
фаза ВЛ, кабеля связи)

" " \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_ г.

П А С П О Р Т  
НА АППАРАТУРУ СПИ-244-Н

1. Место установки \_\_\_\_\_  
2. Заводской номер \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_  
Завод изготовитель - РОЗ НПО "Совэнергоавтоматика"  
3. Аппаратура предназначена для работы в системе связи № \_\_\_\_\_

совместно с оконечной аппаратурой связи \_\_\_\_\_

4. Использование телефонных каналов аппаратуры СПИ-244-Н

Номер канала	Назначение	Включен в абонентское устройство	Примечание
1			
2			

5. Корреспондирующие комплекты аппаратуры

№ ТФ канала СПИ-244-Н	Место установки	Тип аппаратуры	Заводской номер	Абонентское устройство	Примечание
1					
2					

6. Использование каналов телемеханики

Номер дуплексного канала телемеханики	Скорость передачи, Бсд	Вид ТМ	Тип аппаратуры ТМ	Примечание
1.1*	100			*Вторая цифра обозначает номер ТФ канала
2.1	200			
1.2	100			
2.2	200			

7. Режим работы аппаратуры по питанию

7.1. Напряжение сети переменного тока 187-242 В

7.2. Напряжение цепей питания аппаратуры

Номинальное напряжение, В	Допуск, В	Измерено вносным прибором, В	Пульсация, мВ	
			Норма	Измерено
-24	-1, +2,0			
-12	-0,5, +1,0			
-60	-2; +5			
+6	-0,2, +0,5			
~ 80	-5, +8		-	-

Примечание. Измерения производятся в гнездах лицевой панели блока питания.

8. Электрические параметры вызванных сигналов

Наименование сигнала	№ канала ТФ	Частота, Гц		Уровень, дБн	
		Норма	Измерено	Норма	Измерено
f 1	1	1200 <sub>-5</sub>		-13 <sub>±1</sub>	
	2				
f 2	1	1600 <sub>-5</sub>		-13 <sub>±1</sub>	
	2				
f 1 + f 2	1	-	-	-14 <sub>±1</sub>	
	2		-		

Примечание. Измерения производятся в гнездах "f1", "f2", "f1 + f2" блока "Сигнал".

9. Временные параметры вызванных сигналов

Назначение сигнала	Наименование сигнала	Длительность, мс		
		Норма	Измерено ТФ1	Измерено ТФ2
Занятие встречной АТС	t <sub>и</sub> форм. f 1	200-250		
Занятие встречного ДК	t <sub>и</sub> форм. f 2	200-250		
Набор номера	t <sub>и</sub> форм. f 1	55 <sub>±5</sub>		
Отбой	t <sub>и</sub> форм. f 1 + f 2	700 <sub>±50</sub>		

Примечание. Измерения производятся миллисекундомером в гнездах "f1", "f2", "f1" + "f2" блока "Сигнал".

10. Амплитудная характеристика тракта передачи ТФ каналов

№ канала	$P_{вх}$ дБн	-30	-25	-15	-10	-5	0	+5	+10	Вход тракта
1	$P_{вых}$ дБн									Гн. "2 пр." блока АТС
	$S$ дБ									
	$\Delta S$ дБ				0					
	$P_{вых}$ дБн									Гн. "4 пр.пер." блока УПР-ДС
	$S$ дБ									
	$\Delta S$ дБ			0						
2	$P_{вых}$ дБн									Гн. "2 пр." блока АТС
	$S$ дБ									
	$\Delta S$ дБ				0					
	$P_{вых}$ дБн									Гн. "4 пр.пер." блока УПР-ДС
	$S$ дБ									
	$\Delta S$ дБ									

Примечание.  $F_r = 800$  Гц. Измерения производятся в гнездах "У<sub>вых</sub>" блока ПНЧ при его нагрузке на резистор 600 Ом.

11. Частотная характеристика тракта передачи ТФ каналов

№ канала	$F$ кГц	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,6	1,8	2,1	2,3	Помеха, мВ
1	$P_{вых}$ дБн											
	$\Delta \alpha$ дБ				0							
2	$P_{вых}$ дБн											
	$\Delta \alpha$ дБ											

Примечания: 1. Генератор с уровнем  $A_r = -13$  дБн = const подключается к гнездам "4 пр.пер." блока УПР-ДС. 2. Измерения производятся в гнездах "У<sub>вых</sub>" блока ПНЧ при его нагрузке на резистор 600 Ом. 3.  $\Delta \alpha = P_{вых}^{800} - P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{800}$  - выходной уровень при частоте входного сигнала  $F_r = 800$  Гц.

12. Характеристические частоты модемов передачи

№ канала ТМ	Максимальная скорость передачи, Бод	Значения характеристических частот, Гц				Точка измерения, блок
		Норма		Измеренс		
		$f_n$	$f_c$	$f_n$	$f_c$	
1.1.	100	2580 <sub>+2</sub>	2700 <sub>+2</sub>			Гн. "U <sub>ТМ</sub> " блока ПНЧ-1
2.1.	200	2880 <sub>+2</sub>	3120 <sub>+2</sub>			
1.2.	100	2580 <sub>+2</sub>	2700 <sub>+2</sub>			Гн. "U <sub>ТМ</sub> " блока ПНЧ-2
2.2.	200	2880 <sub>+2</sub>	3120 <sub>+2</sub>			

13. Диаграмма уровней тракта передачи

Наименование блока	Точка измерения	ТФ норма, дБн	Измерено, дБн				
			ТФ	f 1	f 2	ТМ1	ТМ2
АТС-I	Гн. "2 пр."	0		-	-	-	-
АТС-II				-	-	-	-
УПР-ДС-I	Гн. "2 пр."	-13±1				-	-
УПР-ДС-II						-	-
ПНЧ-I	Гн. $U_{TM}$	-					
ПНЧ-II							
ПНЧ-I	Гн. $U_{вых}$	-20±1					
ПНЧ-II							

Примечания: 1. При измерении каждого сигнала все другие отключаются. 2. При измерении тракта передачи ТФ генератор с частотой  $F_r = 800$  Гц включается в гнездо "2 пр." блока АТС.

14. Избирательность трактов приема каналов ТМ

№ канала	Частоты измерения, Гц		2300	2580	2640	2700	2880	3000	3120
			1.1	$P_{вых}$ дБн				-5	
	$\Delta a$ дБ	Норма	>45	≤ 2	0	≤ 2	>40	-	> 40
		Измерено						-	
2.1	$P_{вых}$ дБн							-5	
	$\Delta a$ дБ	Норма	-	> 40	-	>40	≤ 2	0	≤ 2
		Измерено	-		-				
1.2	$P_{вых}$ дБн				-5				
	$\Delta a$ дБ	Норма	>45	≤ 2	0	≤ 2	>40	-	> 40
		Измерено						-	
2.2	$P_{вых}$ дБн							5	
	$\Delta a$ дБ	Норма	-	> 40	-	>40	≤ 2	0	≤ 2
		Измерено	-		-				

Примечания: 1. Генератор с уровнем  $P_r = -19$  дБн = const включается в гнездо " $U_{вх}$ " блока УНЧ-Т, УУ включается в гнезда " $U_{вх}$ " блоков ПрТ. 2. Регулятором УНЧ-Т устанавливается  $P_{вых} = -5$  дБн, после чего производятся измерения. 3.  $\Delta a = P_{вых}^{2640}$  (или  $P_{вых}^{3000}$ ) -  $P_{вых}$ , где  $P_{вых}^{2640}$  ( $P_{вых}^{3000}$ ) - уровень в гнездах " $U_{вх}$ " блока ПрТ при подаче на вход УНЧ-Т сигнала с частотой  $F = 2640$  (3000) Гц.

15. Частоты настройки дискриминаторов блоков ПрТ

№ канала ТМ	Рабочая полоса фильтров, Гц	Частоты настройки, Гц		
		$f_n$	$f_o$	$f_b$
1.1	2540-2740			
2.1	2800-3200			

№ канала ТМ	Рабочая полоса фильтров, Гц	Частоты настройки, Гц		
		$f_H$	$f_0$	$f_B$
1.2	2540-2740			
2.2	2800-3200			

Примечания: I. Генератор с уровнем  $-20$  дБн = const включается в гнезда " $U_{вк}$ " блока ПрТ-2. Измерения напряжения постоянного тока производятся на базах транзисторов Т6 и Т7 блока ПрТ.

16. Диаграмма уровней тракта приема

Наименование блока	Точка измерения	ТФ, норма, дБн	Измерено, дБн					
			ТФ	$f_1$	$f_2$	ТМ1	ТМ2	Помеха
УНЧ-Т-И	Гн. $U_{вк}$	$-9_{\pm 1}$ ; $-19_{\pm 1}$						
УНЧ-Т-П								
УНЧ-Т-И	Гн. $U_{вых}$	-	-					
УНЧ-Т-П			-					
Пр Т-И	Гн. $U_{вых}$	-	-					
Пр Т-П			-					
УНЧ-ТФ-И	Гн. $U_{вк}$	$-19_{\pm 1}$				-	-	
УНЧ-ТФ-П						-	-	
УПР-ДС-И	Гн. "4 пр. пр."	$4,3_{\pm 1}$				-	-	
УПР-ДС-П						-	-	
АТС-И	Гн. "2 пр."	$-7_{\pm 1}$				-	-	
АТС-П						-	-	

Примечания: I. Уровень сигнала на входе УНЧ-ТФ устанавливается путем регулировки в блоке УНЧ-Т-2. Уровень выжимных сигналов  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_1 + f_2$  в блоке УПР-ДС Гн. "4 пр. пр." на  $R_H = 600$  Ом равен  $4,3 \pm 1$  дБн. -3. Гн. "2 пр. пр." нагружаются на  $R_H = 600$  Ом.

17. Частоты приемных сигналов

Наименование	$f_1$	$f_2$	ТМ1		ТМ2	
			$f_H$	$f_B$	$f_H$	$f_B$
Норма, Гц	$1200_{\pm 5}$	$1600_{\pm 5}$	$2580_{\pm 5}$	$2700_{\pm 5}$	$2880_{\pm 8}$	$3120_{\pm 8}$
Измерено ТФ1, Гц						
Измерено ТФ2, Гц						
Точка измерения, наименование блока	Гн. "4 пр. пр.", УПР-ДС		Гн. $U_{вк}$ , ПрТ-И		Гн. $U_{вк}$ , ПрТ-2	

18. Режим работы приемников вызова

№ канала ТФ	$f_{выз}$ Гц	Напряжение на входе (дБн) и выходе ИТН (В)					
		$\sim U_{вк\ мин}$	$\sim U_{вк\ макс}$	$\sim U_{вк\ мин}$	$\sim U_{вк\ макс}$	$\sim U_{вк\ мин}$	$\sim U_{вк\ макс}$
1	1200						
	1600						
2	1200						
	1600						

Примечание.  $\sim U_{вк}$  измеряется в гнездах " $U_{вк}$ " блока УНЧ-ТФ.

19. Напряжение первичных сигналов ТМ, В

№ канала	Передача			Прием		
	Норма	Измере- но	Место измерения	Норма	Измере- но	Место измерения
1.1	±3,5		Гн. блоков ПТ			Гн.2, Гн.3 блоков ПрТ
1.2						
2.1	+2,6,					
2.2	-2,7					

20. Краевые искажения каналов ТМ, %

№ канала	Скорость передачи, Вод	Искажения при подаче испытательной комбинации	
		I : I	Текст
1.1	100		
2.1	200		
1.2	100		
2.2	200		

Примечания. 1. Датчик сигналов выключается в гнезда "U<sub>ТМ</sub>" блока ЛНЧ тракта передачи ТМ.-2. Измерения производятся в гнездах "U<sub>Вк</sub>" блоков ПрТ тракта приема.

21. В процессе выполнения наладочных работ сняты (установлены) перемычки, регулировочные элементы

Блок (узел)	Выполненные изменения

22. Измерительные приборы

Наименование	Тип	Заводской номер
Ламповый вольтметр		
Электронный осциллограф		
Частотомер		
Селективный измеритель уровня		
Звуковой генератор		
Измерительный чемодан		
Электронный миллисекундомер		
Измеритель краевых искажений		

23. Заключение

Настройка и измерения проводились в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Аппаратура включена в \_\_\_\_\_ эксплуатацию

Измерения производил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

Паспорт проверил \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)

Документацию принял \_\_\_\_\_

(должность, подпись, фамилия)