
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
СТАНДАРТИЗАЦИИ

**Р 50.1.115—
2016**

Информационная технология

**КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ**

**Протокол выработки общего ключа
с аутентификацией на основе пароля**

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ подкомитетом № 1 Технического комитета по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

2 ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 ноября 2016 г. № 1830-ст

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящих рекомендаций установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2016

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
3.1 Термины и определения	2
3.2 Обозначения	2
4 Описание протокола	3
4.1 Параметры протокола	3
4.2 Начальные значения счетчиков протокола	3
4.3 Алгоритм протокола	4
5 Построение точек	5
Приложение А (рекомендуемое) Примеры точек	6
Приложение Б (справочное) Контрольные примеры	12

Введение

Настоящие рекомендации содержат описание протокола выработки общего ключа с аутентификацией на основе пароля. Преобразования данных, выполняемые при реализации протокола, используют операции в группе точек эллиптической кривой, определенной над конечным простым полем. Стойкость протокола основана на сложности вычислительной задачи Диффи-Хеллмана в группе точек эллиптической кривой и свойствах хэш-функций, а также свойствах кодов аутентификации сообщений, использующих хэш-функции.

Необходимость разработки настоящих рекомендаций вызвана потребностью во внедрении процедур взаимодействия сторон, обеспечивающих безопасную выработку общей ключевой информации и взаимную аутентификацию при наличии общих исходных конфиденциальных данных малого объема.

Примечание — Основная часть настоящих рекомендаций дополнена приложениями А и Б.

Информационная технология**КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ****Протокол выработки общего ключа с аутентификацией на основе пароля**

Information technology. Cryptographic data security. Password authenticated key exchange protocol

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации предназначены для применения в информационных системах, использующих механизмы шифрования и защиты аутентичности данных, с реализацией алгоритмов электронной (цифровой) подписи по ГОСТ Р 34.10 и функции хэширования по ГОСТ Р 34.11 в общедоступных и корпоративных сетях для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Описанный в данных рекомендациях протокол предназначен для выработки общей ключевой информации с использованием разделяемого сторонами пароля и последующей аутентификации при взаимодействии по каналу, в котором допускается присутствие активного противника. Протокол может применяться для обеспечения защиты каналов связи при обработке информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Выработанная сторонами ключевая информация может быть использована для установления защищенного соединения между ними.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 34.10—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р 34.11—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

Р 50.1.113—2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Криптографические алгоритмы, сопутствующие применению алгоритмов электронной цифровой подписи и функции хэширования

Р 50.1.114—2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Параметры эллиптических кривых для криптографических алгоритмов и протоколов

Р 50.1.111—2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Парольная защита ключевой информации

Примечание — При использовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (рекомендаций) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (рекомендация), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (рекомендации) с учетом всех внесенных в данную версию измене-

ний. Если заменен ссылочный стандарт (рекомендации), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (рекомендаций) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт (рекомендации), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (рекомендации) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **байтовое представление числа:** Вектор $\bar{w} = (w_1, \dots, w_l) \in B_l$ является байтовым представлением числа w , если $w = 256^{l-1} w_1 + \dots + 256^0 w_l$.

3.1.2 **байтовое представление точки эллиптической кривой:** Для точки $\{X, Y\}$ на эллиптической кривой ее байтовым представлением является конкатенация байтовых представлений координат этой точки $X \parallel Y$. При этом длина байтовых представлений координат X и Y равна минимально возможной длине байтового представления характеристики поля p .

3.2 Обозначения

В настоящих рекомендациях использованы следующие обозначения:

- E — эллиптическая кривая, определенная над конечным полем F_p , где p простое, $p > 3$;
- p — модуль эллиптической кривой E ;
- a, b — коэффициенты уравнения эллиптической кривой E в канонической форме;
- m — порядок группы точек эллиптической кривой E ;
- q — порядок циклической подгруппы группы точек эллиптической кривой;
- P — порождающий элемент подгруппы порядка q кривой E ;
- X, Y — координаты точки эллиптической кривой в канонической форме;
- O — нулевая точка эллиптической кривой;
- H_{256} — хэш-функция H с длиной выхода, равной 256 битам, определенная в ГОСТ Р 34.11—2012 (раздел 8);
- H_{512} — хэш-функция H с длиной выхода, равной 512 битам, определенная в ГОСТ Р 34.11—2012 (раздел 8);
- $HMAC(K, T)$ — значение кода аутентификации сообщения, вычисленное для сообщения T на ключе K по алгоритму HMAC, определенному в Р 50.1.113—2016. Длина значения равна 256 битам;
- $F(PW, salt, n)$ — значение функции $PBKDF2(PW, salt, n, len)$, определенной в Р 50.1.111—2016, где параметр len считается равным 256, если порядок подгруппы q удовлетворяет неравенству $2^{254} < q < 2^{256}$, и равным 512, если $2^{508} < q < 2^{512}$. Согласно Р 50.1.111—2016, в функции $PBKDF2$ в качестве PRF всегда используется функция HMAC с длиной выхода, равной 512 битам;
- B_n — множество байтовых строк длины n , $n \geq 0$. Строка $b = (b_1, \dots, b_n)$ принадлежит множеству B_n , если $b_1, \dots, b_n \in \{0, \dots, 255\}$. При $n = 0$ множество B_n состоит из единственной пустой строки длины 0;
- $int(\bar{w})$ — число $w = 256^{l-1} w_1 + \dots + 256^0 w_l$, соответствующее вектору $\bar{w} = (w_1, \dots, w_l) \in B_l$;
- $INT(\bar{w})$ — число $W = 256^{l-1} w_1 + \dots + 256^0 w_l$, соответствующее вектору $\bar{w} = (w_1, \dots, w_l) \in B_l$;
- \parallel — конкатенация двух байтовых строк; для двух байтовых строк $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n1}) \in B_{n1}$, $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_{n2}) \in B_{n2}$ их конкатенацией $\alpha \parallel \beta$ называется байтовая строка $\gamma = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n1}, \beta_1, \dots, \beta_{n2}) \in B_{n1+n2}$.

Примечание — В настоящих рекомендациях используют обозначения параметров эллиптических кривых в соответствии с ГОСТ Р 34.10—2012 (раздел 5).

4 Описание протокола

В протоколе участвуют стороны A и B , между которыми осуществляется выработка общего ключа и взаимная аутентификация на основе пароля.

4.1 Параметры протокола

В протоколе могут использоваться несколько эллиптических кривых, для каждой из которых должны быть определены:

- идентификатор кривой ID_{ALG} , являющийся байтовой строкой произвольной длины;
- точка P , являющаяся порождающим элементом подгруппы порядка q данной кривой;
- набор различных точек $\{Q_1, Q_2, \dots, Q_N\}$ порядка q на данной эллиптической кривой, где количество точек N является параметром протокола. Метод генерации наборов точек $\{Q_1, Q_2, \dots, Q_N\}$ описан в разделе 5.

Параметрами протокола, используемыми стороной A , являются:

1) Хранящийся в тайне пароль PW , являющийся байтовой строкой, случайно (псевдослучайно) и равномерно выбранной из множества мощности не менее 10^{10} из множества B_k , где $k \geq 6$ — длина пароля.

2) Список идентификаторов кривых, поддерживаемых стороной A .

3) Наборы точек $\{Q_1, Q_2, \dots, Q_N\}$, соответствующие поддерживаемым стороной A кривым.

4) Счетчик C_1^A , контролирующий количество неуспешных попыток аутентификации, предпринятых подряд, и значение $CLim_1$, равное максимально допустимому числу таких событий.

5) Счетчик C_2^A , отвечающий за количество неуспешных попыток аутентификации, предпринятых за время использования данного значения PW , и значение $CLim_2$, равное максимально допустимому числу таких событий.

6) Счетчик C_3^A , отвечающий за количество попыток аутентификации (успешных и неуспешных), предпринятых для данного значения PW , и значение $CLim_3$, равное максимально допустимому числу таких событий.

7) Уникальный идентификатор ID_A стороны A (опционально), являющийся байтовой строкой произвольной длины.

Параметрами протокола, используемыми стороной B , являются:

1) Числа $ind \in \{1, \dots, N\}$, $salt \in \{1, \dots, 2^{128} - 1\}$.

2) Точка Q_{PW} , удовлетворяющая равенству

$$Q_{PW} = \text{int}(F(PW, salt, 2000)) \cdot Q_{ind} \quad (1)$$

Примечание — Опционально точка Q_{PW} может не храниться, а вычисляться из PW перед началом работы протокола. В этом случае стороне B необходимо хранить PW и точки Q_1, Q_2, \dots, Q_N .

3) Идентификатор используемой в протоколе эллиптической кривой ID_{ALG} .

4) Счетчик C_1^B , отвечающий за количество неуспешных попыток аутентификации, предпринятых подряд, и значение $CLim_1$, равное максимально допустимому числу таких событий.

5) Счетчик C_2^B , отвечающий за количество неуспешных попыток аутентификации, предпринятых за время использования данного значения PW , и значение $CLim_2$, равное максимально допустимому числу таких событий.

6) Счетчик C_3^B , отвечающий за количество попыток аутентификации (успешных и неуспешных), предпринятых для данного значения PW , и значение $CLim_3$, равное максимально допустимому числу таких событий.

7) Уникальный идентификатор ID_B стороны B (опционально), являющийся байтовой строкой произвольной длины.

4.2 Начальные значения счетчиков протокола

После установки пароля PW значения счетчиков аутентификации должны соответствовать следующим ограничениям:

- $C_1^A = C_1^B = CLim_1$, где $CLim_1 \in \{3, \dots, 5\}$;

- $C_2^A = C_2^B = CLim_2$, где $CLim_2 \in \{7, \dots, 20\}$;
- $C_3^A = C_3^B = CLim_3$, где $CLim_3 \in \{10^3, \dots, 10^5\}$.

4.3 Алгоритм протокола

Описываемый в данных рекомендациях протокол состоит из следующих шагов:

- 1) Если хотя бы один из счетчиков C_1^A, C_2^A, C_3^A равен 0, A завершает протокол, возвращая ошибку, информирующую об исчерпании числа попыток, контролируемых обнулившимся счетчиком.
- 2) A уменьшает каждый из счетчиков C_1^A, C_2^A, C_3^A на 1, запрашивает открытую информацию аутентификации у B и посылает идентификатор ID_A .
- 3) Если хотя бы один из счетчиков C_1^B, C_2^B, C_3^B равен 0, B завершает протокол, возвращая ошибку, информирующую об исчерпании числа попыток, контролируемых обнулившимся счетчиком.
- 4) B уменьшает каждый из счетчиков C_1^B, C_2^B, C_3^B на 1.
- 5) B передает A значения $ind, salt$ и идентификатор ID_{ALG} . Также B передает A идентификатор ID_B (данная пересылка опциональна). Все дальнейшие вычисления B проводит в группе точек эллиптической кривой, которая задается идентификатором ID_{ALG} .
- 6) A устанавливает в качестве используемой эллиптической кривой ту, которая задается идентификатором ID_{ALG} . Все дальнейшие вычисления A проводит в группе точек этой кривой.
- 7) A вычисляет точку $Q_{PW}^A = \text{int}(F(PW, salt, 2000)) \cdot Q_{ind}$.
- 8) A случайным образом выбирает величину $\alpha \in \{1, \dots, q-1\}$ и осуществляет присваивание $z_A = 0$.
- 9) A посылает B значение $u_1 = \alpha \cdot P - Q_{PW}^A$.
- 10) B , получив u_1 , проверяет, что $u_1 \in E$. Если это не так, то B завершает взаимодействие, считая аутентификацию невыполненной.
- 11) B вычисляет значение $Q_B = u_1 + Q_{PW}$, осуществляет присваивание $z_B = 0$ и случайным образом выбирает величину $\beta \in \{1, \dots, q-1\}$.
- 12) Если $\frac{m}{q} Q_B = 0$, B осуществляет присваивания $Q_B = \beta P$ и $z_B = 1$.
- 13) B вычисляет $K_B = H_{256} \left(\left(\frac{m}{q} \cdot \beta \pmod{q} \right) \cdot Q_B \right)$, где хэш-функция считается от байтового представления вычисленной точки.
- 14) B посылает A значение $u_2 = \beta \cdot P + Q_{PW}$.
- 15) A , получив u_2 , проверяет, что $u_2 \in E$. Если это не так, то A завершает взаимодействие, считая аутентификацию невыполненной.
- 16) A вычисляет $Q_A = u_2 - Q_{PW}^A$.
- 17) Если $\frac{m}{q} Q_A = 0$, то A осуществляет присваивания $Q_A = \alpha P$ и $z_A = 1$.
- 18) A вычисляет $K_A = H_{256} \left(\left(\frac{m}{q} \cdot \alpha \pmod{q} \right) \cdot Q_A \right)$, где хэш-функция считается от байтового представления вычисленной точки.
- 19) A вычисляет $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2 \parallel DATA_A)$, где $DATA_A$ — опционально присутствующая строка, которая аутентифицируется с помощью MAC_A (если она не используется, то $DATA_A$ считается равной строке длины 0).
- 20) A посылает B значение $DATA_A \parallel MAC_A$.
- 21) B осуществляет проверку на равенство значений MAC_A и $HMAC(K_B, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2 \parallel DATA_A)$. Если они не равны, то завершает протокол, считая аутентификацию невыполненной.
- 22) B завершает протокол, считая аутентификацию невыполненной, если $z_B = 1$.
- 23) B устанавливает значение счетчика C_1^B равным $CLim_1$ и увеличивает C_2^B на 1.
- 24) B вычисляет $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2 \parallel DATA_A \parallel DATA_B)$, где $DATA_B$ — опционально присутствующая строка, которая аутентифицируется с помощью MAC_B (если она не используется, то $DATA_B$ считается равной строке длины 0).
- 25) B посылает A значение $DATA_B \parallel MAC_B$.
- 26) A осуществляет проверку на равенство значений MAC_B и $HMAC(K_A, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2 \parallel DATA_A \parallel DATA_B)$. Если они не равны, то завершает протокол, считая аутентификацию невыполненной.
- 27) A завершает протокол, считая аутентификацию невыполненной, если $z_A = 1$.

28) *A* устанавливает значение счетчика C_1^A равным $CLim_1$ и увеличивает C_2^A на 1.

После успешного завершения протокола стороны *A* и *B* взаимно аутентифицированы и каждая сторона имеет общий выработанный ключ $K = K_A = K_B$.

Примечания

1 Процесс формирования ключей K_A, K_B в пунктах 13 и 18 происходит в соответствии с алгоритмом *VKO_GOSTR3410_2012_256*, определенным в P 50.1.113—2016.

2 Использование уникальных идентификаторов ID_A и ID_B является обязательным в том случае, когда начать процесс взаимодействия может любая из сторон. При этом получатель должен проверить, что полученный им при взаимодействии идентификатор не совпадает с его собственным. В случае совпадения он завершает протокол. В случае, если опциональный параметр ID_A (также ID_B) не используется в протоколе, следует считать его равным любой фиксированной байтовой строке, в том числе строке длины 0.

3 Параметры *ind*, ID_A , ID_B и *salt* могут быть согласованы до начала выполнения действий, описанных в данном разделе. В том случае, когда параметр согласован заранее, его можно не передавать на соответствующем этапе. Ни один из согласованных заранее параметров не может быть исключен из данных, обрабатываемых функцией *HMAC* на этапах 19, 21, 24 и 26.

4 Параметр ID_{ALG} может быть зафиксирован или согласован заранее.

5 Возобновление взаимодействия по протоколу в случае обнуления одного из счетчиков C_1^A, C_1^B возможно без смены пароля. В этом случае указанные счетчики могут использоваться для защиты от атак типа «отказ в обслуживании». Например, взаимодействие может возобновляться только после определенной задержки.

6 Возобновление взаимодействия по протоколу в случае обнуления одного из счетчиков $C_2^A, C_3^A, C_2^B, C_3^B$ возможно только после смены разделяемого сторонами пароля.

5 Построение точек

Для данной эллиптической кривой *E* с порождающим элементом *P* алгоритм построения каждой точки Q_i , принадлежащей соответствующему этой кривой набору $\{Q_1, \dots, Q_N\}$, основывается на выборе координаты точки с известным прообразом относительно хэш-функции H_{256} , если порядок подгруппы *q* удовлетворяет неравенству $2^{254} < q < 2^{256}$, и относительно хэш-функции H_{512} , если *q* удовлетворяет неравенству $2^{508} < q < 2^{512}$, и состоит из следующих шагов:

1) Задать произвольную байтовую строку *SEED* длины 32 байта или более.

2) Вычислить $X = INT(H_{len}(SEED)) \bmod p$.

3) Проверить, что значение выражения $X^3 + aX + b$ является квадратичным вычетом в поле F_p . Если это не так, то вернуться к шагу 1.

4) Выбрать значение *Y* произвольным образом из множества $\{+\sqrt{R}, -\sqrt{R}\}$, где $R = X^3 + aX + b$. Здесь \sqrt{R} — элемент поля F_p , для которого выполнено сравнение $(\sqrt{R})^2 = R \bmod p$.

5) Проверить, что для точки *Q* с координатами (*X*, *Y*) выполнено $Q \neq 0$ и $q \cdot Q = 0$. Если это не так, то вернуться к шагу 1.

6) С помощью описанного алгоритма для каждой эллиптической кривой *E* строятся наборы точек $\{Q_1, \dots, Q_N\}$. Построенные точки в одном наборе должны иметь различные координаты *X*.

Примечание — Наличие известного прообраза относительно хэш-функции в данном случае гарантирует построение каждой из точек набора $\{Q_1, \dots, Q_N\}$ доказуемо псевдослучайным образом. Таким образом, кратность любой из его точек относительно порождающего элемента *P* и относительно любой другой точки набора является неизвестной, а задача ее вычисления неосуществима на практике.

**Приложение А
(рекомендуемое)**

Примеры точек

Для каждой кривой представлены три точки: Q_1 , Q_2 , Q_3 . Данные точки были построены с помощью метода, описанного в разделе 5. Этот же метод следует использовать для построения, при необходимости, дополнительных точек.

Каждая из точек представлена парой координат X , Y на кривой Вейерштрасса. В соответствии с Р 50.1.114—2016 для кривых, имеющих эквивалентное представление в форме скрученных кривых Эдвардса, также приведены координаты точек U , V на кривой в данном представлении. Для каждой точки приведено значение *SEED*, с помощью которого она была порождена.

A.1 Кривая id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet

A.1.1 Точка Q_1

$X = 0\text{x}a33\text{ce}065\text{b}0\text{c}23\text{e}1\text{d}3\text{d}026\text{a}206\text{f}8\text{a}1\text{f}8747\text{e}d1\text{c}d92\text{a}665\text{b}f85198\text{c}d\text{b}10\text{a}c90\text{a}5\text{c}$

$Y = 0\text{x}b00\text{d}0\text{d}c0733883\text{f}05\text{d}e9\text{f}55\text{f}d711\text{f}55998\text{f}5508\text{c}c40\text{b}e\text{a}d80\text{c}913\text{b}4\text{d}5\text{b}533667$

SEED:

```
f8 18 95 b4 13 69 d9 08 9e 3d 3c 56 e8 70 ba 5e
9d 55 5e 20 eb d9 c7 22 66 10 6d 79 c2 83 48 b8
ce 63 70 52 9a 82 9f 18 a4 d3 e3 fd 7b f2 dd 73
b1 1b bc d4 10 9d 27 c9 a3 d4 bd 3a 42 cc 26 ae
43 5b 52 f5 89 a4 c3 b7 61 c0 1b a2 88 b7 e0 8d
f9 4e 22 40 29 f3 aa 96 11 5c 43 f5 eb 87 99 70
```

A.1.2 Точка Q_2

$X = 0\text{x}4\text{ce}9\text{c}2\text{b}c\text{f}17212\text{b}9\text{e}f\text{c}a\text{b}65\text{c}3\text{c}815\text{c}0\text{f}96\text{d}7461\text{c}957634\text{d}b\text{f}d1\text{f}e7\text{c}9\text{a}324\text{d}27$

$Y = 0\text{x}f7500\text{d}7\text{a}d\text{e}a2\text{c}2\text{b}4\text{a}16\text{d}838\text{a}8\text{f}a\text{a}02\text{b}46639\text{e}b881\text{f}124\text{d}0\text{f}2506\text{e}f\text{c}a0\text{e}24289\text{d}$

SEED:

```
fd 99 6d bc c7 2e 49 a4 37 e7 49 a8 85 ad de 28
4b 58 64 bd 3b 7e 60 fc b5 2f c8 36 0e 0a bf 98
fd 35 7a 3f 98 c5 f6 20 c8 68 3d b2 ca b9 27 b6
13 f2 91 a1 52 45 c0 65 71 dc 62 b0 4f 2e e5 76
56 a9 fa 51 12 23 5d 0b 80 67 59 af e2 33 b1 09
6a 94 84 91 45 f2 18 50 65 b7 9b 86 ab 68 8a 39
```

A.1.3 Точка Q_3

$X = 0\text{x}31\text{f}b8\text{e}5070\text{b}1\text{e}0\text{f}52\text{f}047\text{f}40477\text{c}38\text{c}6020\text{f}d8\text{d}a9\text{f}685791\text{f}9237\text{c}c47\text{b}d89324$

$Y = 0\text{x}8\text{b}a1184\text{a}4\text{e}296\text{d}c5\text{c}5873639747339\text{e}c\text{c}71\text{b}7\text{f}a44\text{d}31\text{c}c8\text{e}35\text{b}6615\text{a}4\text{f}797\text{d}d7$

SEED:

```
29 0c 12 66 47 91 2e de 11 cc 43 78 0c f8 87 d4
7d a1 63 bc fb 91 1d 92 86 2a ae 4f 53 a6 80 70
08 c1 ec 0c 8f e7 2e 0a a0 81 df a3 32 7c 86 ad
5f 24 da 28 a7 1d 07 f5 fd b7 61 31 a1 fb 04 d5
b2 31 c7 7f ca 26 d3 a6 42 99 9e 3b 10 74 b5 a7
b3 54 2f 03 b0 39 63 2a 6b 44 56 36 fb 52 8d 58
```

A.2 Кривая id-GostR3410-2001-CryptoPro-B-ParamSet

A.2.1 Точка Q_1

$X = 0\text{x}0\text{a}d754474\text{a}915\text{d}9\text{d}706\text{c}6\text{b}8\text{d}c879858\text{a}1\text{c}b85\text{c}c8\text{f}6\text{c}148\text{f}c3120825393\text{e}c\text{d}394$

$Y = 0\text{x}68\text{c}33\text{b}6\text{d}0343\text{c}f72\text{c}b19666\text{f}d487\text{f}a94294\text{d}c677\text{b}28\text{c}8\text{e}27\text{e}c36068\text{f}f85\text{e}d83$

SEED:

```
78 1d 7d 85 ff 04 12 b9 92 a7 6e 65 37 dd 83 81
```

9b 81 2f fa bf e8 92 3c d0 12 fe dc 00 c4 96 69
 f6 52 44 4d 38 9a f2 b2 6f 57 b5 3e 2d 0f 81 2e
 db 2c f3 d6 a7 18 42 52 32 da 47 18 75 1e ec ef
 8f 2b c5 03 17 fb 49 6f 02 05 d7 99 bc 3c 34 87
 12 f5 1b d3 ef aa 7f f5 ba c2 52 07 80 46 34 77

A.2.2 Точка Q_2

$X = 0x1cd96e72fdf1ce6b544dec12d0d7bcb9f6ba65bba3d9f7af732bcb133c1b6437$
 $Y = 0x34ab5b63c286a2b885ca443ac875a8f9ec0c2f148f1622bc64c83b80e6e3d31f$
 SEED:

62 93 40 15 63 0c 9a 09 ce 76 32 6c fd 1c 04 36
 ee 08 bc 92 b9 c0 3a d9 63 c6 db 00 18 12 12 fa
 e0 1a 46 38 8b b6 81 df ae 4f 64 3e cc 0c 93 8c
 e4 10 36 2f d9 6d 5c fd 99 f3 9c 13 fd 30 52 a1
 3e 8b 35 8b ed 1c 31 b0 39 9c 03 dc 5a 94 2b 41
 f8 ff 9d 62 41 bd eb 9d bf cf 54 b6 c8 cc d1 06

A.2.3 Точка Q_3

$X = 0x18dda7154e5abef001dc9943554439cb44b9e26256def176849da5f09b5f690d$
 $Y = 0x3ef584be59673d1751b2fd6e3fdc619e3d756c0d355595b3a62196de048ece44$
 SEED:

33 17 39 c1 38 82 98 88 14 68 83 c6 97 14 86 8c
 d0 d2 1a 28 41 51 99 a9 33 40 15 0b 30 88 35 01
 4a 41 42 f8 d8 9a a6 bd e1 a6 81 23 94 19 e8 a0
 ef 3d 36 02 ef ff 38 e6 10 4b 11 2f 7b b5 50 42
 5a 7b 39 a6 00 53 1a 92 fc cc 2b 0d 95 dd ea 95
 42 d4 27 6f a8 0f ae 45 b2 d6 f4 38 c1 52 17 5d

A.3 Кривая id-GostR3410-2001-CryptoPro-C-ParamSet

A.3.1 Точка Q_1

$X = 0x339f791f62938871f241c1c89643619aa8b2c7d7706ce69be01fdfff3f840003$
 $Y = 0x31d6d9264cc6f8fe09bf7aa48910b4ad5ddfd74a2ef4699b76de09ffed295f11$
 SEED:

0e 29 35 9d 45 dd a3 b4 57 9b 17 e8 87 d9 9e 63
 b9 d6 04 e3 ac 74 83 11 91 2a 5b d4 86 7b 5d 9c
 5d 07 70 64 cd f1 2d 93 f7 f0 2e f0 0a e1 7b 8b
 c1 87 50 b3 8f 39 bb 95 68 21 5c 42 e2 4e 8c fe
 59 e9 0f a6 05 0b 76 68 a2 94 da 5f 2c 9a 27 28
 1f 3a 7e 4e 14 54 10 21 01 6f 2c a2 97 77 94 12

A.3.2 Точка Q_2

$X = 0x80f4d03b00b1b9b53f6bb4ffa52be65a6d316de846e27f44ccd795bc62d89e23$
 $Y = 0x38dd712518ddec19b46afcccca97338d89d1292427dc12985d4e848066cd1ab$
 SEED:

f5 61 4e 92 8f e5 5c 77 26 37 ab ac 1b 1e 3c dd
 2a 37 77 be 25 23 cc 58 9a 79 5a 60 28 db 9e 64
 f8 62 73 01 98 3e dd 23 0b eb 07 3e 81 9b cb d9
 94 bc bf 7f 9e 5f e1 8f a5 8a ce 9e f2 99 0e 9d
 fb ee 1c 64 38 22 33 c3 1b e7 05 9e c2 e9 bb 46
 b9 dc 15 19 9d e0 9f cb 65 d5 6d 46 2f 01 21 65

A.3.3 Точка Q₃

X = 0x0c8b64c3f0ec7ece81b6232db2e8054666d051ee28254d4b9a4bcb1460ca546b
Y = 0x88c98b48b22b90d0d3a018da55ca0d05cedd82b6c838bd62aba2b823ce82b28f

SEED:

8a 1b 29 62 38 f5 c2 e2 9b 4a c0 5b 6d 57 99 88
86 69 a4 1b b9 f6 60 f3 a3 15 26 e5 f4 33 1e ae
80 9a 38 52 f5 44 86 91 71 76 1c ab 77 0a b6 2e
c3 6f d6 4d 3c 31 a3 67 2a 82 25 bf d6 ae c9 95
66 95 b8 87 39 6a 3e bf ef 28 65 16 b9 51 29 1d
65 df 12 7a eb 4c ec f1 6f 08 f5 98 36 0a b9 a0

A.4 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-512-paramSetA

A.4.1 Точка Q₁

X = 0x301aac1a3b3e9c8a65bc095b541ce1d23728b93818e8b61f963e5d5b13eec0fe
e6b06f8cd481a07bb647b649232e5179b019eef7296a3d9cfa2b66ee8bf0cbf2
Y = 0x191177dd41ce19cc849c3938abf3adaab366e5eb2d22a972b2dcc69283523e89
c9907f1d89ab9d96f473f96815da6e0a47297fcd8b3adac37d4886f7ad055e0

SEED:

64 1c 90 19 c5 d7 68 91 de d1 9a 31 28 4e 7c d3
c6 8b 74 e5 e6 a7 20 b5 2c fb 45 17 9f 91 b3 f6
3a 0c b2 5e 3f 91 e3 eb 80 3d 80 4f 79 98 a3 57
f2 e5 dc 5d 84 ab d6 7d 33 a3 2b 89 66 db c6 94
96 8f 96 2d 37 9e 33 c0 fd 14 32 dd 02 70 fb 61
1a 88 4c 6d ae 1b 58 20 24 6e 80 80 5d cd a8 66

A.4.2 Точка Q₂

X = 0x7edc38f17f88e3105bafb67c419d58fe6a9094dd4dc1a83bcaccc61f020ac447
92eba888457c658ee2d82557b7c6ab6efd61ba0c3327741d09a561a8b860a085
Y = 0x3af1400a7a469058d9ba75e65ea5d3f4d0bdb357fa57eb73fa4900e2dca4da78
b8e5ff35ca70e522610bb1fc76b102c81cc4729f94b12822584f6b6229a57ea1

SEED:

3d ad a1 b4 fb 87 3e 13 1e 51 62 60 1f ee f1 54
b0 77 e0 71 1b cf da 74 a2 20 7e a3 20 01 c3 f5
79 00 5f 10 9f c1 83 83 4e 29 46 b3 29 8a 4c 10
0c 69 f4 c6 40 92 3f ed af b2 68 08 0b 6b 1c 07
48 a1 18 29 6e 64 9b f6 1d eb 26 27 b4 77 9e e8
e0 ff c1 db 48 5d 8b c1 10 8c 58 b1 af 07 5f 7b

A.4.3 Точка Q₃

X = 0x387acfa7bbc5815407474a7c1132a1bde12497243d73ef8133d9810eb21716
95dde2ff15597e159464a1db207b4d1ff98fbb989f80c2db13bc8ff5fea16d59
Y = 0x4c816d1ca3e145ac448478fb79a77e1ad2dfc69576685e2f6867ec93fbad8aa4
4111acd104036317095bce467e98f295436199c8ead57f243860d1bde8d88b68

SEED:

7c 8d a6 91 96 0d 9d 06 65 92 23 08 df cf 51 71
bd 7c 4b f8 50 1b 3f fd 3c b1 58 3a 30 e1 a7 17
4e 09 e2 5f 1d 19 35 6e b0 51 66 1c d0 2a c1 9e
48 22 38 49 76 0d 43 4e 20 ea d1 80 73 84 1c e8
36 a6 8e f3 24 bb 2d 57 45 32 a5 d4 e6 08 73 fa
d3 8c 32 e8 af a1 c5 25 8c ff 3d 52 ca ac 98 d1

A.5 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-512-paramSetB**A.5.1 Точка Q_1**

X = 0x488cf12b403e539fde9ee32fc36b6ed52aad9ec34ff478c259159a85e99d3dda
dfd5d73606ecee351e0f780a14c3e9f14e985d9d7ddec93b064fc89b0c843650

Y = 0x7bc73c032edc5f2c74dd7d9da12e1856a061ce344a77253f620592752b1f3a3d
cbbc87eb27ec4ed5e236dfcb03f3972404747e277671e53a9e412e82aaf6c3f7

SEED:

40 57 8b 1a c0 bd 53 8d 75 97 2d 49 9b 1c c6 73
94 c8 f7 d4 76 cd fe 15 59 02 fa 0f 28 b8 06 e1
81 4c fb d0 4d 62 86 0c 4a ce c1 0e 88 13 da 2a
d4 fd 7a 13 4d ba 75 0d 2c 80 f2 68 ba c1 b4 34
98 ea fe 10 51 86 60 b7 70 30 f8 64 6f 21 d9 40
aa da 62 3e ad 44 3f 93 73 a5 6b c3 15 55 3c bd

A.5.2 Точка Q_2

X = 0x175166b97248bda12ec035df2e312a2771d0b16977c9cbc79461ff05e01f719c
92ae8b53f3b7e3edcacffcc5063b5e9c8de18d0cb87da358350992132173df69

Y = 0x10e2943dc1a18a841ab76ac756fa974948d5a18d071d458a4769c2494fe2a6c5
966e3c8931e624d87259156aea9317157502698e4a4a489c327b89277cf59b4c

SEED:

26 01 07 1b 3d 3e 6d e7 0e d0 22 ae be 81 be 47
51 77 49 b6 5d 29 d1 07 5c df cb f4 56 a8 77 54
2b e9 91 50 34 06 b3 aa 71 c5 ce 16 b6 5f e9 93
e7 48 99 58 b1 26 81 10 9f 9b e4 30 38 73 77 13
f0 6a 4f 30 05 b2 66 76 9f b8 1b 5f 39 55 52 97
ab 46 6b 5d 2e 19 2d 12 f3 2a b3 18 72 71 52 62

A.5.3 Точка Q_3

X = 0x01f4583db894cdebd7c591af848783ee011a20567751ca1561f398a6118ace08
a4efe1501bda67f39d060270ba660526dc53063c6b40fa5548c9a9e7688f2239

Y = 0x7bc640641d70c8296bd9257c9eebb5b1bd3196a169bac04f7579bf27b5847d4e
7b4f63748ad81b5469070ed35ad93e5a5258652306f84094eae04a91954536ee

SEED:

bb 9a 63 a5 67 7d 40 7c f3 4d 06 df 96 7d d9 e9
ca 4d 42 eb d6 7d a5 69 a4 9b d8 b1 04 64 2e 20
fb a9 9d 84 2f cb 54 76 61 dc 7a a4 de 72 6f 67
4a 09 85 46 20 04 7c c1 75 2c ab 67 99 8b 5c 8e
6a 88 6d 0a 06 e6 a3 fa e8 19 34 21 1a ec 81 8d
89 03 9e 45 dc a1 85 03 7e c3 49 37 33 ee 3c 2e

A.6 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-256-paramSetA**A.6.1 Точка Q_1**

X = 0x5161b08a973d521bdde0cbd45b68aa0470e1058dd936e5bd618fd3373770eed9

Y = 0xc1633db551677c62b9c2b69d47e503c0f8ca83b6b3109dece0a5f985d77a83a7

U = 0x9c5ad63ddc3314ac009d879780d6219720bf4573f4fe6b4bf7a0a88860677f9d

V = 0x8ee071a767f3d6f0435eb6100d1a936f984e43d9af0bc91c864a9e65cee025fb

SEED:

c4 7e 5e 42 31 4e dd 8e e9 ac 39 fb c8 da ea c8
e6 5b fd 26 58 27 4e 1f 99 e9 33 e1 1e 5d f2 62
4a e3 97 f1 7e db f9 83 60 f3 ec 2e 8f 6f 2e ff
d4 aa 80 5c 71 d6 ed 5b a1 5b c9 d0 ad d6 38 23
84 c1 55 20 a5 b8 bb bd 7b 23 1f c8 fb 8c 77 71
57 b9 77 25 91 55 3f 17 46 8c 4b b3 64 6f 9f 53

A.6.2 Точка Q₂

X = 0xd47abd59dcccad35849dec9dc721ffa1e44419ca8686406a9f441e61294b210ed

Y = 0xa78b64220bf3375d08de0ea5e2920cfd8f204da6757bf1878ac870fb7e5ca0e8

U = 0xf0195efb6b249eb8018c19376907c787511bf30516a5c27d045fc7ba2af58ed0

V = 0xacaee88466127df000b663863bc7bd394eafa6996fcedad11d7834f502a6a2686

SEED:

30 5f d0 bb ce c7 16 49 ac e4 1b 4d ca 07 6c a6
96 a8 8c c6 fd 06 91 a8 79 13 5d e1 90 96 e3 c8
03 c5 b4 ad 41 68 36 9b e7 b9 ed 81 d6 e2 bd 0c
a2 8e b0 e9 6f 74 2d 50 e2 df b6 a1 86 ae 15 60
96 a3 5a 97 a2 20 fa 6d 0f cf 88 db 6d 86 cd db
19 7c 3a 21 5f 10 cc ea 42 95 ef aa b2 63 95 d5

A.6.3 Точка Q₃

X = 0xe0d610ff42ce21eb308980964ca368963fbe5cb08c277187d22d0c94f4bf0762

Y = 0x82619b88da25b666e07b617ff487be8afd5af8b092568b493ecef44ee0c04b5f

U = 0x723df0719311d095b814ee05ca086e18c410c375a48789dc03c3fe844ed3b7c9

V = 0x160e1b5338337ee0620745206dbe5556a7ff5d19735418a3cc03bf7f2735ce25

SEED:

22 16 91 c7 21 8d 93 d4 a8 ad 15 e4 72 33 84 90
ca 5c 5e 3b 84 84 57 4e bc df 83 26 68 84 5e f4
09 53 71 79 7a f8 e2 a6 e3 99 93 de 2a 7c 65 f0
37 26 2e cc fa 95 58 9a c6 e8 b1 2d e6 09 af be
f9 2f 12 d0 a3 08 56 9a b3 c0 fa d8 ec 5d 7b 9c
f4 27 1f aa 54 bc bb da 31 61 b7 cd f5 40 d6 b8

A.7 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-512-paramSetC

A.7.1 Точка Q₁

X = 0x5b065ead2e94de0ee2e462de204c93c6b2bf3498ad920393cb60259e1a8ffc7c
7e7d4defa20ff4282abf70207e4611d532f40db6800e29d2b53f6ac0713e5b38

Y = 0xa39a28c59ff7f796b85223b8834384907c626086415487288ed1182ca4487dc1
ae5f37af90fd267b7c0dc8542ea52cd984af54731bc84271d6186d973c91359b

U = 0x3c80e89805380f52cfe86ff990501801d70e5b4636e8478674d2d5706a56a666
63eb03abdc332584f7ea8c3255b1be3ca75e4685a060e0ea88e569612d9e7227

V = 0xd8f2cf17c484f4bb6a0208b3796a2609971c55d56bffadf155c0bfb76f7afe99
7d6b6e8fde9e2cef0ab3e31a1862953425a70334e4e2404c9cd9079856c7259

SEED:

03 8a 01 b5 ea a2 28 3b bb 29 7b 81 ad 94 92 01
e4 32 11 df 76 a3 70 ec c0 09 ec 49 1f 9f 8d 33
f2 ee 24 08 c7 88 27 cd 0c 51 17 a7 e3 8d 58 5b
3d 15 50 30 a3 29 1b ad 6a 21 ab 48 38 1d 66 bc
1b d6 b9 ba 6e d8 6a 21 65 c5 99 84 dc 5d 51 81
f3 f1 97 fe 4a 86 81 c2 e5 0a 22 a0 61 2c 55 7e

A.7.2 Точка Q₂

X = 0xb3e6c475f173af4494dd02ad7c9df3bd6a5ca82c3d65ad86fbb330dfb1c40e34
c4cd04d93f609cff2daea5907d0e08192a29be3ff27522223b868e8bcc6a7b74

Y = 0x53ffc818281bcf383d9b6542b3b1fcee5bd20cd1c805ed1dacb83ba161167a5
eb96df52c1d290496043ea514c465ecb37970fcd7ffbb6ca35a767cd0227fe8c

U = 0x8dd3f6f455ffaea85c3935750792b65fa1ba990c7ac8bc449a77bb86aeb87eb6
ecb6bf387924885b0ea1e30fc4d742919504cd7baf4926b777ed40b898be41f8

V = 0x2d7edc1ca6078878d2d8ecafabc2abc83fcb269c049baa11951ff2523b69b1d1
4ee6c0fa7cbd5a566cb32246d14568eb9fa04e3b53ee6175bb32887796870ba9

SEED:

63 ce db 44 3d f8 df 68 8d 5d fd d0 ea 54 41 62
f5 6d 78 92 73 0c 86 88 53 e2 24 4d dd 87 1e 4a
0e 3f b7 32 40 c8 7a bc e8 fd b3 16 dd 0e 9b 23
ec 1f c7 40 86 29 8c fc f2 a1 d9 18 31 af a3 cf
1e 98 b8 0d 42 0c f6 73 8d 57 44 77 8e 1a d3 e4
42 d7 26 39 6c 91 b7 f5 e8 84 09 8d be 02 aa 80

A.7.3 Точка Q₃

X = 0xbe963ad90f84ff9ff6ff7ddd39d91cea649e849bf20b8cc1e72040cf689a974f
40f24e10c737bfa558b514c605b7c156e24251b859202b12ef311b0f363171eb

Y = 0x007cfa56f5ae239694e74f7996e1f44fcd4f62205a555fdb627e4212576b4591
7f88667bcd924a3271f40dc4bbd2f2e216b4fcf59c25fdd8154241d40f42e2ad

U = 0xff6697883ce5c6cc165fa78ff158c03b31add23dc01b24902b18c5487f1835ff
eaf4af5ede44f8b254748704e504810597d0e4418daf50e0253f33915de97b7b

V = 0x54e1ba656234479c5845c06af70bbefa741a863d5186ca720ee2f43bdd4d5b74
71594871d532ce263928aa30ae3c25efc6a2f82d4163c45869339426888be3bc

SEED:

06 ce 08 fa 5d 11 50 45 e2 d2 a8 03 01 d2 9e 2a
39 c3 ea e7 f1 61 37 f9 3e 51 d1 46 f3 21 b1 89
fb 5c 17 70 26 5b 30 8b 6d f2 87 7c d9 d3 6f 8a
3c b4 e7 1d f0 99 a4 73 69 1d d5 46 8d 43 50 f9
87 df e5 e5 de ff 3c 7b b8 f4 62 ed 19 9b f3 33
7a 6f f9 0e c5 f0 bc bb 1a 59 1e cd c2 9b 52 64

Приложение Б
(справочное)

Контрольные примеры

Для одной из трех точек каждой кривой, указанных в приложении А настоящих рекомендаций, приведены контрольные примеры работы протокола.

Б.1 Кривая id-GostR3410-2001-CryptoPro-A-ParamSet

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

00 00 00 00

ID_B :

00 00 00 00

PW :

31 32 33 34 35 36 ('123456')

$salt$:

29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb

Q_{ind} :

$X = 0\text{ха}33\text{ce}065\text{b}0\text{c}23\text{e}1\text{d}3\text{d}026\text{a}206\text{f}8\text{a}1\text{f}8747\text{ed}1\text{c}92\text{a}665\text{b}f85198\text{c}db10\text{ac}90\text{a}5\text{c}$

$Y = 0\text{xb}00\text{d}0\text{dc}0733883\text{f}05\text{de}9\text{f}55\text{fd}711\text{f}55998\text{f}5508\text{cc}40\text{bead}80\text{c}913\text{b}4\text{d}5\text{b}533667$

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:

$F(PW, salt, 2000)$:

bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71

d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67

Координаты точки Q_{PW} равны:

$X = 0\text{x}9\text{d}339\text{b}3396\text{ae}4\text{a}816388\text{a}14\text{c}79\text{ab}3\text{a}8\text{dd}495\text{fa}4\text{c}53\text{f}0\text{d}4076579022\text{ef}2\text{aaeb}68$

$Y = 0\text{xdad}91482\text{e}208590\text{fd}316\text{bf}959480\text{f}5\text{ec}2\text{c}17463\text{ec}8\text{fc}8\text{f}63030649\text{b}452\text{cddda}8$

При формировании сообщения u_1 на стороне А параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

$\alpha = 0\text{xfccbd}45\text{d}1\text{f}2538097\text{d}5\text{a}031\text{fa}68\text{bbb}43\text{c}84\text{d}12\text{b}3\text{de}47\text{b}7061\text{c}0\text{d}5\text{e}24993\text{e}0\text{c}87$

αP :

$X = 0\text{x}24538\text{e}096781\text{b}9\text{d}53316\text{c}342\text{ae}5\text{bbd}49\text{ccfb}2\text{db}627\text{c}3659175\text{bc}4\text{fa}9\text{d}95\text{b}4618$

$Y = 0\text{xf}6\text{e}39\text{a}7490\text{ae}0\text{ac}449\text{f}5\text{abe}7\text{e}2135697\text{c}582\text{daf}3\text{a}038\text{c}40\text{a}05\text{e}6\text{e}8\text{be}3\text{e}466\text{a}2\text{b}$

u_1 :

$X = 0\text{xcf}73\text{b}30\text{dd}577369\text{fb}98\text{e}2\text{a}93\text{d}6\text{d}98\text{d}7450\text{f}9\text{ceef}2\text{bada}1\text{e}3\text{dcb}8\text{bb}1016\text{dff}1\text{e}1$

$Y = 0\text{x}1\text{cf}05014\text{caedbdb}1635120\text{b}30\text{e}0\text{a}445060\text{b}8\text{f}1\text{cca}52965\text{cf}83\text{c}4838\text{d}554\text{ca}4\text{e}2$

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщения u_2 на стороне В параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

$\beta = 0\text{xf}2144\text{faddc}497\text{d}9\text{ef}6324912\text{fd}367840\text{ee}509\text{a}2032\text{aedb}1\text{c}0\text{a}890\text{d}133\text{b}45\text{f}596$

src :

39 c0 e8 83 59 91 cd 6d 56 88 fc ad 55 29 1f 79

e5 0f 87 9d 94 b5 0a b2 db d6 bd f7 e8 39 b7 1a

10 b5 a7 8d c0 36 b8 73 f7 e4 b1 6b 12 48 6f eb

69 d7 39 d4 01 4d ae e2 cc 5c 2f c7 4a 2c c8 06

K_B :

e0 4e e0 14 7f 9f 19 8d e2 5a af 33 a2 84 99 e0

ce 7d 31 6e 47 39 76 2f d5 19 f8 e9 91 d7 fc 00

βP :

$X = 0xb11f1a8fb043bc6d4068667b897e4ff637b8410f5eb19e11b0a7028f34d6936a$

$Y = 0x266d952955e2ab3f3ba75d14a919795d6b8ac04dbcff1cfaac6ba32291c099fd$

u_2 :

$X = 0x6e1bf24b6131a3ad0b60e477a38715c6f96f21bb0b2f9ebd67680e804a77199$

$Y = 0x873ee3c546c41e8f707298f11b955fe64f7577d52d7dadcb1becb9925178ca80$

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне A значение K_A равно:

K_A :

e0 4e e0 14 7f 9f 19 8d e2 5a af 33 a2 84 99 e0

ce 7d 31 6e 47 39 76 2f d5 19 f8 e9 91 d7 fc 00

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне A получаем следующее значение:

MAC_A :

bd 35 c5 0e 90 60 e6 4f 04 2e 7b e6 cc 02 99 84

0c 8e 27 82 b8 e5 9c 3d d4 47 50 11 16 73 c5 ea

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне B равно:

MAC_B :

c8 c8 2c 0f ed 8e 4d 1e 41 42 d7 a9 f0 55 b4 5f

f6 71 2d 2f 41 bf 26 ef 2f bc 37 c5 56 4b 86 d3

Б.2 Кривая id-GostR3410-2001-CryptoPro-B-ParamSet

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

00 00 00 00

ID_B :

00 00 00 00

PW :

31 32 33 34 35 36 ('123456')

$salt$:

29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb

Q_{ind} :

$X = 0x0ad754474a915d9d706c6b8dc879858a1cb85cc8f6c148fc3120825393ecd394$

$Y = 0x68c33b6d0343cf72cb19666ffd487fa94294dc677b28c8e27ec36068ff85ed83$

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:

$F(PW, salt, 2000)$:

bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71

d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67

Координаты точки Q_{PW} равны:

$X = 0x7a7211a430fd4e31b815e6d2454eea9574f034c5c442dce1723d69555d3ee4c9$

$Y = 0x2995e857187808e80d3e40a00fb87128e203f2d91c1f15d8193a5aad95964734$

При формировании сообщения u_1 на стороне A параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

$\alpha = 0x499d72b90299cab0da1f8be19d9122f622a13b32b730c46bd0664044f2144fad$

αP :

$X = 0x61d6f916db717222d74877f179f7ebef7cd4d24d8c1f523c048e34a1df30f8dd$

$Y = 0x3ec48863049cfce662904082e78503f4973a4e105e2f1b18c69a5e7fb209000$

P 50.1.115—2016

u_1 :

X = 0x35e78fcbc24998eb3039445a9de7032aadf291e7768196ef618e45bed80edf88

Y = 0x1970a4697295f6d361d2c3edd3885794c1254bac3f4adb4a3346ad01a911d13c

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщения u_2 на стороне B параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

$\beta = 0x0f69ff614957ef83668edc2d7ed614be76f7b253db23c5cc9c52bf7df8f4669d$

src :

50 14 0a 5d ed 33 43 ef c8 25 7b 79 e6 46 d9 f0
df 43 82 8c 04 91 9b d4 60 c9 7a d1 4b a3 a8 6b
00 c4 06 b5 74 4d 8e b1 49 dc 8e 7f c8 40 64 d8
53 20 25 3e 57 a9 b6 b1 3d 0d 38 fe a8 ee 5e 0a

K_B :

a6 26 de 01 b1 68 0f f7 51 30 09 12 2b ce e1 89
68 83 39 4f 96 03 01 72 45 5c 9a e0 60 cc e4 4a

βP :

X = 0x33bc6f7e9c0ba10cfb2b72546c327171295508ea97f8c8ba9f890f2478ab4d6c

Y = 0x75d57b396c396f492f057e9222ccc686437a2aad464e452ef426fc8eed1a4a6

u_2 :

X = 0x20d7a92b238143e3f137be904d52fa35c45a29f02a7226a7ac83a1172c2a55cd

Y = 0x5fc4cd6ffb0e76ea8603ce9e6dab5164285617969ab3bfab09fbeb8595d1f47b

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне A значение K_A равно:

K_A :

a6 26 de 01 b1 68 0f f7 51 30 09 12 2b ce e1 89
68 83 39 4f 96 03 01 72 45 5c 9a e0 60 cc e4 4a

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне A получаем следующее значение:

MAC_A :

55 7a 59 61 42 60 39 a1 52 c8 23 a7 65 04 59 b0
62 be 3d 47 56 53 03 09 95 57 1c e7 53 40 26 47

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне B равно:

MAC_B :

3b c5 5e 27 07 84 19 94 c4 b9 ca ba 43 e6 ce 6a
09 2d e9 08 83 76 5f b6 c3 44 c6 1d 76 02 96 e9

Б.3 Кривая id-GostR3410-2001-CryptoPro-C-ParamSet

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

00 00 00 00

ID_B :

00 00 00 00

PW :

31 32 33 34 35 36 ('123456')

$salt$:

29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb

Q_{ind} :

X = 0x339f791f62938871f241c1c89643619aa8b2c7d7706ce69be01fdff3f840003

Y = 0x31d6d9264cc6f8fe09bf7aa48910b4ad5ddfd74a2ef4699b76de09ffed295f11

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:
 $F(PW, salt, 2000)$:

```
bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71
d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67
```

Координаты точки Q_{PW} равны:

```
X = 0x8b666917d42c455331358c50c3c12c85b898a2e454b50dd773541da02e1c3068
Y = 0x8a9b6c4703934b7f0dc903f52c16275e1d38b568117c7cff3bd322a99a311fe9
```

При формировании сообщения u_1 на стороне A параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

$\alpha = 0x3a54ac3f19ad9d0b1eac8acdcea70e581f1dac33d13feafd81e762378639c1a8$

αP :

```
X = 0x96b7f09c94d297c257a7da48364c0076e59e48d221cba604ae111ca3933b446a
Y = 0x54e4953d86b77ecceb578500931e822300f7e091f79592ca202a020d762c34a6
```

u_1 :

```
X = 0x2124a22e00b1be2114f5ca42d58d55a0a9f2b08f8cb10275eddf8243402abb7a
Y = 0x62497815861d15877b7ad2e86768a2deb0f755a8b1a8897fc5235da783914a59
```

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщении u_2 на стороне B параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

$\beta = 0x448781782bf7c0e52a1dd9e6758fd3482d90d3cfccf42232cf357e59a4d49fd4$

src :

```
16 a1 2d 88 54 7e 1c 90 06 ba a0 08 e8 cb ec c9
d1 68 91 ed c8 36 cf b7 5f 8e b9 56 fa 76 11 94
d2 8e 25 da d3 81 8d 16 3c 49 4b 05 9a 8c 70 a5
a1 b8 8a 7f 80 a2 ee 35 49 30 18 46 54 2c 47 0b
```

K_B :

```
be 7e 7e 47 b4 11 16 f2 c7 7e 3b 8f ce 40 30 72
ca 82 45 0d 65 de fc 71 a9 56 49 e4 de ea ec ee
```

βP :

```
X = 0x4b9c0ab55a938121f282f48a2cc4396eb16e7e0068b495b0c1dd4667786a3eb7
Y = 0x223460aa8e09383e9df9844c5a0f2766484738e5b30128a171b69a77d9509b96
```

u_2 :

```
X = 0x47ad0110d1620fe38832e90b58971d2e0b9183dd52de23422b6fc47bec64541a
Y = 0x8296af496b3c52640e738a195d63ab7bfb457aba7c71b5649cc3e300829cbf0a
```

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне A значение K_A равно:

K_A :

```
be 7e 7e 47 b4 11 16 f2 c7 7e 3b 8f ce 40 30 72
ca 82 45 0d 65 de fc 71 a9 56 49 e4 de ea ec ee
```

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне A получаем следующее значение:

MAC_A :

```
47 58 fa 64 9f 2e 31 3b f2 70 8b 76 a7 f7 a7 5a
37 ce 9e 7f 55 c3 fc 5a 55 77 e8 77 a7 a2 c1 ea
```

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне B равно:

MAC_B :

```
2f 33 b9 bf f0 7d cd e3 44 67 bd b0 7f 62 fc a8
b3 52 3a 64 39 ef f1 c9 93 ba 0b 4c e6 c2 ed e4
```

Б.4 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-512-paramSetA

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

00 00 00 00

ID_B :

00 00 00 00

PW :

31 32 33 34 35 36 ('123456')

$salt$:

29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb

Q_{ind} :

$X = 0x301aac1a3b3e9c8a65bc095b541ce1d23728b93818e8b61f963e5d5b13eec0fe$
 $e6b06f8cd481a07bb647b649232e5179b019eef7296a3d9cfa2b66ee8bf0cbf2$

$Y = 0x191177dd41ce19cc849c3938abf3adaab366e5eb2d22a972b2dcc69283523e89$
 $c9907f1d89ab9d96f473f96815da6e0a47297fcd8b3adac37d4886f7ad055e0$

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:

$F(PW, salt, 2000)$:

bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71
d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67
1c 62 13 e3 93 0e fd da 26 45 17 92 c6 20 81 22
ee 60 d2 00 52 0d 69 5d fd 9f 5f 0f d5 ab a7 02

Координаты точки Q_{PW} равны:

$X = 0xa8b54a6339b296f5c5227670fb1482010b4b07e3642974b40c58a5f1da33370e$
 $fed546eb17c6a707f3fc69671deba10a6de03a55f859473e9074a89b4a7b5488$

$Y = 0xfefb437ecf21536328b32f4c8e0430d5c0c096001c08a378ac30b8634412f44c$
 $5ba9b7096642f51cc3a018cd1599c849cd62917a370eca3bbc6bed5eedabdd77$

При формировании сообщения u_1 на стороне A параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

$\alpha = 0x3ce54325db52fe798824aead11bb16fa766857d04a4af7d468672f16d90e7396$
 $046a46f815693e85b1ce5464da9270181f82333b0715057bbe8d61d400505f0e$

αP :

$X = 0xb93093eb0fcc463239b7df276e09e592fcfc9b635504ea4531655d76a0a3078e$
 $2b4e51cfe2fa400cc5de9fbc369db204b3e8ed7edd85ee5cca654c1aed70e396$

$Y = 0x809770b8d910ea30bd2fa89736e91dc31815d2d9b31128077eedc371e9f69466$
 $f497dc64dd5b1fad5c587f860ee256109138c4a9cd96b628e65a8f590520fc882$

u_1 :

$X = 0xe8732d5471901b3eb9a31aaebeac7a6155c2c8fc1c960cb475e14074987dd2c8$
 $4eccafac0835735a5c2df3d1c8dacf4a1d2e38e1e4419f5df4e25b7f8dd90b50$

$Y = 0xd680a41eac979d49f4752008e9e92eb0efc1950d74b85e852be47f3958d5500$
 $0442d859e5b459de5dc7acaa0c36383cd1f98f271333c6083dcecaf07ac825b8$

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщении u_2 на стороне B параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

$\beta = 0xb5c286a79aa8e97ec0e19bc1959a1d15f12f8c97870ba9d68cc12811a56a3bb1$
 $1440610825796a49d468cdc9c2d02d76598a27973d5960c5f50bce28d8d345f4$

src :

84 59 c2 0c b5 c5 32 41 6d b9 28 eb 50 c0 52 0f
b2 1b 9c d3 9a 4e 76 06 b2 21 be 15 ca 1d 02 da
08 15 de c4 49 79 c0 8c 7d 23 07 af 24 7d da 1f
89 ec 81 20 69 f5 d9 cd e3 06 af f0 bc 3f d2 6e

d2 01 b9 53 52 a2 56 06 b6 43 e8 88 30 2e fc 8d
 3e 95 1e 3e b4 68 4a db 5c 05 7b 8f 8c 89 b6 cc
 0d ee d1 00 06 5b 51 8a 1c 71 7f 76 82 ff 61 2b
 bc 79 8e c7 b2 49 0f b7 00 3f 94 33 87 37 1c 1d

K_B :

53 24 de f8 48 b6 63 cc 26 42 2f 5e 45 ee c3 4c
 51 d2 43 61 b1 65 60 ca 58 a3 d3 28 45 86 cb 7a

βP :

$X = 0x238b38644e440452a99fa6b93d9fd7da0cb83c32d3c1e3cfe5df5c3eb0f9db91$
 $e588daedc849ea2fb867ae855a21b4077353c0794716a6480995113d8c20c7af$
 $Y = 0xb2273d5734c1897f8d15a7008b862938c8c74ca7e877423d95243eb7ebd02fd2$
 $c456cf9fc956f078a59aa86f19dd1075e5167e4ed35208718ea93161c530ed14$

u_2 :

$X = 0x1830804bf1fb07ebd43f27d03ff71ad9c7c31becaf1d3585dfb9e356c36638dc$
 $d82aba559dec06d46c862566653dfe0b116eb1a68439b0283f4d79ce48408eee$
 $Y = 0x23b33ae97fba92e06095c41525aedf7b5d96fe9ca8e0244ed6c8a565d542d05e$
 $d3044cafb1a8ac9a570c5133ba846d61da77f54da2daf13b0def7d90a0796f06$

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне А значение K_A равно:

K_A :

53 24 de f8 48 b6 63 cc 26 42 2f 5e 45 ee c3 4c
 51 d2 43 61 b1 65 60 ca 58 a3 d3 28 45 86 cb 7a

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне А получаем следующее значение:

MAC_A :

37 e6 1a 43 2d 85 75 9b 30 13 a2 9d d6 82 f1 4d
 33 ca 86 89 37 db 4b f2 02 91 ed cf 6b e2 4b 4e

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне В равно:

MAC_B :

72 dc de 19 5f 26 4b b8 a8 1d 2a fe 2f d9 da 2d
 60 12 81 9c 15 f7 11 db 2b c4 c5 74 85 9e 05 3e

Б.5 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-512-paramSetB

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

00 00 00 00

ID_B :

00 00 00 00

PW :

31 32 33 34 35 36 ('123456')

$salt$:

29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb

Q_{ind} :

$X = 0x488cf12b403e539fde9ee32fc36b6ed52aad9ec34ff478c259159a85e99d3dda$
 $dfd5d73606ecee351e0f780a14c3e9f14e985d9d7ddec93b064fc89b0c843650$
 $Y = 0x7bc73c032edc5f2c74dd7d9da12e1856a061ce344a77253f620592752b1f3a3d$
 $cbcc87eb27ec4ed5e236dfef03f3972404747e277671e53a9e412e82aaf6c3f7$

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:
 $F(PW, salt, 2000)$:

```
bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71
d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67
1c 62 13 e3 93 0e fd da 26 45 17 92 c6 20 81 22
ee 60 d2 00 52 0d 69 5d fd 9f 5f 0f d5 ab a7 02
```

Координаты точки Q_{PW} равны:

```
X = 0x2383039092052ed0e8ca3f751c11ebb891b8f32f7c66a437dec86345c63efc4b
a1ecd04dfc11826dd581cbc1d744754e284c00b04eef9cd6eff22c12432c46fd
Y = 0x374202580afbaf2f68da8a5c03ab82e71eb4c1f1fdd881aa2911d0206d470039
275d298d5477901565ab826ec4492f67eebcf3194442f272fd2cad9a5f04234f
```

При формировании сообщения u_1 на стороне A параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

```
 $\alpha$  = 0x715e893fa639bf341296e0623e6d29dadf26b163c278767a7982a989462a3863
fe12aef8bd403d59c4dc4720570d4163db0805c7c10c4e818f9cb785b04b9997
```

αP :

```
X = 0x10c479ea1c04d3c2c02b0576a9c42d96226ff033c1191436777f66916030d87d
02fb93738ed7669d07619ffce7c1f3c4db5e5df49e2186d6fa1e2eb5767602b9
Y = 0x039f6044191404e707f26d59d979136a831cce43e1c5f0600d1ddf8f39d0ca3d
52fbd943bf04ddced1aa2ce8f5ebd7487acdef239c07d015084d796784f35436
```

u_1 :

```
X = 0x0ab9e56fc0d48e4982ee0a0b09507a63dc530181611d9f00d0464724415757b9
de1c647178783a0fb4648dfd8e3da1efeb4db29de4711c8599191054ca7de6c4
Y = 0x4decae941f8d19c44daae9eb132019e116478124e76430b8bee16ce6910a06c8
a2fed68f4907e4ba17c4f4e3356dc3b3b8647165b9c1aae54b1c13239bfa8213
```

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщения u_2 на стороне B параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

```
 $\beta$  = 0x30fa8c2b4146c2dbbe82bed04d7378877e8c06753bd0a0ff71ebf2befe8da8f3
dc0836468e2ce7c5c961281b6505140f8407413f03c2cb1d201ea1286ce30e6d
```

src :

```
3f 04 02 e4 0a 9d 59 63 20 5b cd f4 fd 89 77 91
9b ba f4 80 f8 e4 fb d1 25 5a ec e6 ed 57 26 4b
d0 a2 87 98 4f 59 d1 02 04 b5 f4 5e 4d 77 f3 cf
8a 63 b3 1b eb 2d f5 9f 8a f7 3c 20 9c ca 8b 50
b4 18 d8 01 e4 90 ae 13 3f 04 f4 f3 f4 d8 fe 8e
19 64 6a 1b af 44 d2 36 fc c2 1b 7f 4d 8f c6 a1
e2 9d 6b 69 ac ce ed 4e 62 ab b2 0d ad 78 ac f4
fe b0 ed 83 8e d9 1e 92 12 ab a3 89 71 4e 56 0c
```

K_B :

```
d5 90 e0 5e f5 ae ce 8b 7c fb fc 71 be 45 5f 29
a5 cc 66 6f 85 cd b1 7e 7c c7 16 c5 9f f1 70 e9
```

βP :

```
X = 0x34c0149e7bb91ae377b02573fcc48af7bfb7b16deb8f9ce870f384688e3241a3
a868588cc0ef4364cca67d17e3260cd82485c202adc76f895d5df673b1788e67
Y = 0x608e944929bd643569ed5189db871453f13333a1eaf82b2fe1be8100e775f13d
d9925bd317b63bfaf05024d4a738852332b64501195c1b2ef789e34f23ddafc5
```

u_2 :

```
X = 0x66def2a42f0efe38ed3d4a4dfbed6b86d40f4adf156c86fee1605dbf6b057b1
2fe82a0be48237f7f215b5110673e02e3bf44f0ae26630005fcd9f01473127eb
Y = 0x36168c6d20c9514556ab442bf63ded0115346916ef45af7e5517f59205d1cc52
ae2e72c3036f13cab7de12932e4a3acd0789f5e2474ff722b81334676c8a3371
```

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне A значение K_A равно:

K_A :

d5 90 e0 5e f5 ae ce 8b 7c fb fc 71 be 45 5f 29
a5 cc 66 6f 85 cd b1 7e 7c c7 16 c5 9f f1 70 e9

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне A получаем следующее значение:

MAC_A :

9e c1 a8 74 93 b2 87 c9 ca c3 da c2 a2 d7 1b 82
8d c5 97 7c b0 03 93 42 c1 5a cd fb 66 c8 cf 89

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне B равно:

MAC_B :

a9 b2 f1 9b d9 c1 fd 0f 0c ab fd 09 52 94 c6 e6
3c d5 9f 12 cf 8e fd 01 12 46 0d b7 aa 20 bb 6e

Б.6 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-256-paramSetA

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

00 00 00 00

ID_B :

00 00 00 00

PW :

31 32 33 34 35 36 ('123456')

$salt$:

29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb

Q_{ind} :

$X = 0x5161b08a973d521bdde0cbd45b68aa0470e1058dd936e5bd618fd3373770eed9$
 $Y = 0xc1633db551677c62b9c2b69d47e503c0f8ca83b6b3109dece0a5f985d77a83a7$

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:

$F(PW, salt, 2000)$:

bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71
d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67

Координаты точки Q_{PW} равны:

$X = 0xa0fd0bcfaa07f640c802aa95f42e80b28bb758fbc7ee2aca2cc0a615b567207$
 $Y = 0x52cf0c960f362894bd097d198999e965bd940c7828e0d2ad38a0097f68135047$

При формировании сообщения u_1 на стороне A параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

$\alpha = 0x147b72f6684fb8fd1b418a899f7dbecaf5fce60b13685baa95328654a7f0707f$

αP :

$X = 0x33fbac14eae538275a769417829c431bd9fa622b6f02427ef55bd60ee6bc2888$
 $Y = 0x22f2ebcf960a82e6cdb4042d3dda511b2fba925383c2273d952ea2d406eae46$

u_1 :

$X = 0x8e8929226c7f679ea8c2dfb833d1f8062d62a9672493df02ad7462014c0edbc6$
 $Y = 0x20f2382c2425aaa638f61e8b70fcf70dae6bcb2f9f341b33ae577c62395aa816$

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщения u_2 на стороне B параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

$\beta = 0x30d5cfadaa0e31b405e6734c03ec4c5df0f02f4ba25c9a3b320ee6453567b4cb$

src:

```
a3 39 a0 b8 9c ef 1a 6f fd 4c a1 28 04 9e 06 84
df 4a 97 75 b6 89 a3 37 84 1b f7 d7 91 20 7f 35
11 86 28 f7 28 8e aa 0f 7e c8 1d a2 0a 24 ff 1e
69 93 c6 3d 9d d2 6a 90 b7 4d d1 a2 66 28 06 63
```

K_B :

```
7d f7 1a c3 27 ed 51 7d 0d e4 03 e8 17 c6 20 4b
c1 91 65 b9 d1 00 2b 9f 10 88 a6 cd a6 ea cf 27
```

βP :

```
X = 0x2b2d89fab735433970564f2f28cfa1b57d640cb902bc6334a538f44155022cb2
Y = 0x10ef6a82eef1e70f942aa81d6b4ce5dec0ddb9447512962874870e6f2849a96f
```

u_2 :

```
X = 0x47182ed8f018fa93a5d837e52724af6051c168ef15e4a40fe926473bc3f1032a
Y = 0x97f3e1e674da53b0ec3ebb1a62a25c7424f4334950daec4d33045f78d9faeeb4
```

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне А значение K_A равно:

K_A :

```
7d f7 1a c3 27 ed 51 7d 0d e4 03 e8 17 c6 20 4b
c1 91 65 b9 d1 00 2b 9f 10 88 a6 cd a6 ea cf 27
```

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне А получаем следующее значение:

MAC_A :

```
f5 69 f6 e7 68 9e f0 ba 08 46 98 cc 0e bc ac 59
67 8c 93 26 af 21 f5 4d 3e 90 05 29 32 6b 41 ee
```

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне В равно:

MAC_B :

```
80 d5 f0 3b 48 22 37 76 43 b4 ff 92 05 dd ed b1
9f 22 80 1f b4 de 0b fb e0 74 55 c2 54 32 45 1e
```

Б.7 Кривая id-tc26-gost-3410-2012-512-paramSetC

В данном примере входные параметры протокола принимают следующие значения:

$N = 3$

$ind = 1$

ID_A :

```
00 00 00 00
```

ID_B :

```
00 00 00 00
```

PW :

```
31 32 33 34 35 36 ('123456')
```

salt:

```
29 23 be 84 e1 6c d6 ae 52 90 49 f1 f1 bb e9 eb
```

Q_{ind} :

```
X = 0x5b065ead2e94de0ee2e462de204c93c6b2bf3498ad920393cb60259e1a8ffc7c
7e7d4defa20ff4282abf70207e4611d532f40db6800e29d2b53f6ac0713e5b38
Y = 0xa39a28c59ff7f796b85223b8834384907c626086415487288ed1182ca4487dc1
ae5f37af90fd267b7c0dc8542ea52cd984af54731bc84271d6186d973c91359b
```

Функция $F(PW, salt, 2000)$ при этом принимает следующее значение:

$F(PW, salt, 2000)$:

```
bd 04 67 3f 71 49 b1 8e 98 15 5b d1 e2 72 4e 71
d0 09 9a a2 51 74 f7 92 d3 32 6c 6f 18 12 70 67
1c 62 13 e3 93 0e fd da 26 45 17 92 c6 20 81 22
ee 60 d2 00 52 0d 69 5d fd 9f 5f 0f d5 ab a7 02
```


Координаты точки $Q_{P_{UV}}$ равны:

$X = 0x463e9d38239ddac18e7cc7f6caa7244ae5c49d58dcdfd6a56510d7779496744d$
 $75e3e0d5795d4e603f7baea8d24ada989d4179e1db33d1912602fc59470192df$

$Y = 0x088874b12c160930aa840f046ee75fa86206f19ca5f431d81e2381d6d947b7b0$
 $30577e40f09b1c16f8e6ef84daddba028f8b6e397a27ece0e13197662659af4d$

При формировании сообщения u_1 на стороне A параметр α , точка αP и сформированное сообщение u_1 принимают следующие значения:

$\alpha = 0x0b3fe942126aefc0287f82c6290505aeb117aa8dcb033cee56222dd1b9f9e1e5$
 $377583ba300211ec2c399546b4f54578ee925c238d52530c159c7034ccfa0ddd$

αP :

$X = 0x61427a12468974b5829de1263d91fd8e26ea337c6c223595e05b4da4f8fe93$
 $2b532f33c0f4631729422c04f7018a7bf619c026ef0edc4ba2a96b79397eba92$

$Y = 0x6833806e26791ef1dd01e60c10cc247173b97d7d8d7fea53de4a8a6a444bacc7$
 $042bf35394aef4cfde0f236788f2e9fca9e10f7d7fee54fff951ae17996808c1$

u_1 :

$X = 0x03664ef83e51beaec1f11711f8742b180001c7734a715e4a693758acd9851b38$
 $c6d7e0a316d809b75694ae1b356951a93c91a9b85aa3e3a561742211fd238852$

$Y = 0x2b92fa93fab060fa86c3039eb2904bc18cbe45032dc3c93ce1c6ba1542a29e0d$
 $790a5f7b63928ed9e50d1fef6bd00ade4eb021bc62a560567a3419e74dfc08a$

При обработке сообщения u_1 , выработке ключа K_B и сообщении u_2 на стороне B параметры β , src , $K_B = H_{256}(src)$, βP и u_2 принимают следующие значения:

$\beta = 0x0d494d54fb777781d1324ed6088bb0d9d86b8b0a252aa6a3ee70af8ef44b87a6$
 $4cea3a432b61a699bad2d9760d700c2891b6285be0b0bb90f16a40a9b2e0e36a$

src :

c2 a3 1a 15 08 52 8a fb 70 be d5 7a 3a 97 9a 3a
 8c ed 00 2f 1b 05 8f 99 cb ee 64 56 5c cb ae 42
 c5 80 b1 39 18 04 b3 e3 34 d0 2f 70 55 18 ef 16
 b7 cf 0e 79 91 76 6f 7e 22 81 f2 87 b1 df cd 34
 5c 56 04 ef 1d 9a 8e b8 27 3f 2e 7a 3b fb a4 13
 ad 7f 19 59 99 41 f8 f6 73 63 2b e1 43 b1 65 7f
 d3 3a 3a de 7d 9f 71 6c e4 0c b5 9e 9d dd a5 0d
 db 87 66 57 e7 37 8f f1 55 94 fc 7a 9e 4b 03 48

K_B :

84 14 e1 12 6c 56 a1 1e 1f 5e a0 b7 c3 bd ab e9
 8b 26 8b 59 d4 08 f9 7c d0 ea d7 c2 7e e4 9c 15

βP :

$X = 0xe247677c90ac3c74952c70da0d43f25ece4ac22eda732f7ddd772de7c3e69b22$
 $f7679cc01cae009e442c630c7aa9403a9f11e0fb62cf7af84e77b95210a17edd$

$Y = 0x63be6dc920e57cb1c5b63fd8b623db6c934b87e0b14468de32c9387515cf3d35$
 $618e945a986424708ef0515ccaa30061ac6870ab56c29c43340736a6c6179c2e$

u_2 :

$X = 0x32260df3ddeabaa9c5c1f55248e8e9a3552cefb81a19f0ac1e10f3b7280a844c$
 $5362b527da1c6ec7eeace2a77aa1167f5e18a4bb6bc6445b4f479ca239245002$

$Y = 0x04e0612a0c8cd4323535899d0698dd09bb9fc4302016f1b236c86692358ffd98$
 $1cd082c0129763bd4749ee5bb014255d1de0fd7775decceb564213ebc7100001d$

При обработке сообщения u_2 и выработке ключа на стороне A значение K_A равно:

K_A :

84 14 e1 12 6c 56 a1 1e 1f 5e a0 b7 c3 bd ab e9
 8b 26 8b 59 d4 08 f9 7c d0 ea d7 c2 7e e4 9c 15

P 50.1.115—2016

При формировании сообщения $MAC_A = HMAC(K_A, 0x01 \parallel ID_A \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне *A* получаем следующее значение:

MAC_A :

53 0b 77 63 c5 9e 7c 98 52 59 ad eb af a4 16 41
c6 f4 35 47 85 01 bd c9 7e a9 cf 88 a6 9a 12 8c

Значение $MAC_B = HMAC(K_B, 0x02 \parallel ID_B \parallel ind \parallel salt \parallel u_1 \parallel u_2)$ на стороне *B* равно:

MAC_B :

3f 48 65 b8 8c 81 e5 ac 56 1e 31 c1 b3 d1 d9 0c
57 e1 e7 4b ac 77 b1 63 ac 60 74 82 4e 99 d3 cc

УДК 681.3.06:006.354

ОКС 35.040

ОКСТУ 5002

П85

Ключевые слова: криптографические протоколы, аутентификация, пароль, ключ

Редактор *Е.С. Смышляева*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *Л.Я. Митрофанова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 05.12.2016. Подписано в печать 22.12.2016. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,93. Тираж 26 экз. Зак. 3259.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru