

**Министерство топлива и энергетики
Российской Федерации**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
О ТЕХНИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ОБОРУДОВАНИЯ**

РД 34.08.557-93



**ОРГРЭС
Москва 1994**

РАЗРАБОТАНО цехом гидроэлектростанций АО "Фирма ОРГРЭС"

ИСПОЛНИТЕЛЬ Т.И. ЗУБАРЕВА

УТВЕРЖДЕНО Департаментом электроэнергетики Министерства
топлива и энергетики Российской Федерации
10.12.93 г.

Заместитель руководителя Э.Н. ШАВРОВ

Методические указания предназначены для работников гидроэлектростанций акционерных обществ энергетики и электрификации Российской Федерации. Они определяют круг электростанций, представляющих отчеты о техническом использовании оборудования, порядок подготовки информации.

УДК 621.311.21.004.1

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
О ТЕХНИЧЕСКОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ**

РД 34.08.537-93

Срок действия установлен
с 01.06.94 г.
до 01.06.99 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Методические указания составлены применительно к макету 15512 [форма № 6-тех (гидро)] отраслевой статистической отчетности.

Информация о техническом использовании оборудования включает в себя сведения о длительности нахождения гидроагрегатов ГЭС во всех видах ремонтов, резерве, на реконструкции, техпереворужения и в консервации, затратах на техническое обслуживание и ремонт, реконструкцию и техпереворужение, а также о количестве выработанной электроэнергии.

Объектом учета является каждый агрегат мощностью 8 МВт и более (кроме агрегатов рыбоподъемников) на гидроэлектростанциях РАО "ЕЭС Россия" и акционерных обществах энергетики и электрификации.

Отчеты представляются в фирму ОРГРЭС по телетайпу или электронной почте.

2. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ МАКЕТА

Макет состоит из адресной и информационной частей. Все реквизиты внутри макета отделяются один от другого служебным символом - двусторонним.

Адресная часть макета содержит:

- служебные символы начала макета (две левые круглые скобки и две наклонные черты);
- код макета (15512);
- две последние цифры отчетного года;
- порядковый номер (арабскими цифрами) отчетного квартала (1, 2, 3 или 4);
- код гидроэлектростанции в соответствии с действующим Отраслевым классификатором предприятий и организаций Митя-

стерства топлива и энергетики Российской Федерации (раздел "электроэнергетика");

- признак коррекции информации (0 - при первичной передаче, 1 - при первой коррекции, 2 - при второй коррекции и т.д.);
- служебные знаки (два знака "плюс"), отделяющие адресную часть макета от информационной.

Длина информационной части макета (количество строк) зависит от количества агрегатов на электростанции, а для каждого агрегата — от количества видов его простоя в отчетном периоде.

В каждой из строк макета указываются:

- в графе А — признак строки (две горизонтально расположенные точки);
- в графе Б — двухзначный станционный номер гидроагрегата; если номер имеет только одну значащую цифру, слева от нее ставится ноль;
- в графе В — код вида ремонта, простоя в соответствии с табл. 1

Таблица 1

Наименование ремонта, простоя	Код
Капитальный ремонт	1
Средний ремонт	2
Текущий ремонт	3
Неплановый ремонт (из-за отказов, аварий)	4
Резерв	5
Реконструкция	6
Техпереворужение	7
Консервация	8

- в графе Г — код оборудования в соответствии с табл. 2, приведенного к неплановому ремонту оборудования. Эта графа заполняется только в строках, относящихся к неплановым остановам гидроагрегатов из-за отказов, аварий;

в графе I — продолжительность (ч) нахождения каждого из агрегатов в остановленном состоянии, при этом сведения по каждому из видов плановых ремонтов и простоев, а по неплановым ремонтам — для каждого ремонта независимо от его продолжительности — приводятся отдельной строкой;

- в графе 2 — трудозатраты (тыс. чел.-ч) на каждый вид ремонта, а также реконструкцию, техперевооружение;

Таблица 2

Наименование оборудования	Код
Гидротурбина	1
Гидрогенератор	2
Трансформатор	3
Электротехническое оборудование	4
Система регулирования	5
Система возбуждения генератора	6
Вспомогательное оборудование	7
Средства автоматики, защиты, контроля	8
Оборудование, не входящее в состав гидроэлектростанции	9

- в графе 3 — выработка электроэнергии (тыс. кВт-ч) каждым гидроагрегатом. В случае отсутствия индивидуальных агрегатных приборов учета выработки электроэнергии выработку по агрегатам учитывать по показателям блочных счетчиков, разделенную на количество агрегатов блока.

Если сведения о простое гидроагрегата даются несколькими строками, то выработка электроэнергии указывается в первой из них.

Если гидроагрегат в отчетном квартале не имел простоев, то сведения о нем приводятся одной строкой, в графах В, Г, 1, 2 которой указываются нули.

Конец макета обозначается двумя знаками равенства и двумя правыми круглыми скобками.

В соответствии с приказом Минтопэнерго России от 28.04.94 № 87 отчеты следует направлять в АО «Фирма ОРГЭС» по телетайпу (207114 «Сокол», 112595 «Сокол») или по электронной почте (uudag@dag.energy.msk.su) до 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Подписано к печати 20.04.94

Печать офсетная

Заказ № 49/94

Уч.-изд. л 0,3

Издат. № 94055

Формат 60x84 1/16

Тираж 250 экз.

Производственная служба передового опыта эксплуатации
энергопредприятий ОРГЭС
106023, Москва, Семеновский пер., д.15
Участок оперативной полиграфии СПО ОРГЭС
109432, Москва, 2-й Кокузовский проезд, д.29, строение 6
Сверстано на ПЭВМ