

---

**Изменение № 1 ГОСТ 12.3.032—84 Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.04.85 № 968 срок введения установлен**

**с 01.09.85**

Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Стандарт не распространяется на электромонтажные работы, выполняемые под водой, в шахтах и рудниках».

Пункты 1.1, 1.2 изложить в новой редакции: «1.1. Работающие должны быть защищены от воздействия опасных и вредных производственных факторов по ГОСТ 12.0.003—74, возникающих при проведении электромонтажных работ.

1.2. При монтаже электроустановок следует выполнять требования СТ СЭВ 3230—81, ГОСТ 12.1.004—76, ГОСТ 12.1.013—78, ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 12.1.030—81, ГОСТ 12.1.038—82, ГОСТ 12.2.012—75, ГОСТ 12.3.003—75, ГОСТ 12.3.009—76, а также строительных норм и правил производства и приемки работ (техника безопасности в строительстве), утвержденных Госстроем СССР».

*(Продолжение см. с. 222)*

---

*(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.032—84)*

Пункт 1.3 исключить.

Пункт 1.5 изложить в новой редакции: «1.5. Совмещать электромонтажные работы с другими работами, в том числе проводимыми одновременно несколькими организациями, допускается только при наличии и соблюдении графика совмещенного проведения работ, предусматривающего общие мероприятия по технике безопасности».

Пункт 1.6. Исключить слова: «после наладки и проверки установки».

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства, утвержденные Главным управлением пожарной охраны МВД СССР».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.8: «1.8. Требования безопасности при проведении электромонтажных работ должны быть включены в нормативную, техническую и технологическую документацию».

Пункт 2.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Зона, в которой проводятся электромонтажные работы, должна быть отделена от действующей час-

*(Продолжение см. с. 223)*

ти электроустановки таким образом, чтобы была исключена возможность доступа работающих к токоведущим частям, находящимся под напряжением».

Пункт 2.4 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4а: «2.4а. Перед началом электромонтажных работ на действующем предприятии (цехе, участке) ответственные представители этого предприятия (заказчика) и генерального подрядчика с участием субподрядных организаций должны оформлять акт-допуск.

Актom-допуском устанавливается выделение участка для проведения электромонтажных работ, а также устанавливаются организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ, в том числе прохода электромонтажного персонала и проезда механизмов.

Выполнение технических мероприятий, предусмотренных актом-допуском, осуществляет предприятие».

Пункт 2.5. Заменить слово: «обеспечения» на «повышения»; дополнить словами: «контейнерную комплектацию объектов; сокращение электросварочных работ».

Пункт 2.6. Заменить слова: «производственной опасности» на «опасных и вредных производственных факторов».

Пункт 3.1 после слов «или их части» дополнить словами: «сооружений территорий или участков».

Пункт 3.2. Заменить слова: «в объеме, обеспечивающем эффективное и безопасное ведение работ; территория помещений» на «кроме обеспечивающих эффективное и безопасное ведение работ; территория, помещения».

Пункты 3.3, 3.4 изложить в новой редакции: «3.3. Опасные зоны, где проводятся электромонтажные работы, должны быть ограждены, обозначены плакатами, знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026—76 и надписями или снабжены средствами сигнализации. Ограждения — по ГОСТ 12.4.059—78 и ГОСТ 23407—78.

(Продолжение см. с. 224)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12.3.032—84)

3.4. Все рабочие места в темное время суток должны быть освещены».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.5: «3.5. Во время монтажа не допускается загромождать проходы материалами, неиспользуемыми механизмами и оборудованием».

Стандарт дополнить разделом — 3а:

**«3а. Требования к персоналу**

3а.1. Лица, допускаемые к электромонтажным работам, должны проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в сроки, установленные Минздравом СССР.

3а.2. Лица, допускаемые к работам на оборудовании с электроприводом должны иметь квалификационную группу по технике безопасности (электробезопасности) по правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденным Главгосэнергонадзором.

Подтверждение квалификационной группы следует проводить ежегодно с записью в журнале проверки знаний по технике безопасности.

3а.3. Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004—79, при этом — повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца».

Пункт 4.1 дополнить словами: «и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке».

Стандарт дополнить разделом — 5:

**«5. Контроль выполнения требований безопасности**

5.1. Метрологическое обеспечение контроля требований безопасности — по ГОСТ 12.0.005—84».

(ИУС № 7 1985 г.)